

Протокол команд
ЭККР торговый универсальный
начиная с версии 2.01
(полная версия)

С изменениями и дополнениями на 30.03.2011

Оглавление

Протокол команд.....	1
ЭКРП торговый универсальный.....	1
1 Основные положения и используемые термины.....	6
1.1 Протокол взаимодействия.....	6
1.2 Режимы работы фискального регистратора.....	6
Начальное состояние.....	6
Нефискальный (учебный) режим.....	6
Фискальный режим.....	6
Автономный режим.....	6
Сервисный режим работы.....	7
Аварийный режим.....	7
1.3 Типы чеков.....	7
1.4 Атрибуты товара.....	8
Код товара.....	8
Индекс товара.....	8
Наименование товара.....	8
Налоговая группа.....	8
Номер отдела.....	8
Единица измерения.....	8
1.5 Document header and footer.....	9
Логотип пользователя.....	9
1.6 Печать Штрих-кода.....	9
1.7 Программирование товара.....	9
1.8 Продажа товара.....	9
1.9 Атрибуты расчетных единиц.....	10
1.10 Программирование и продажа Расчетной единицы.....	10
1.11 Скидки/надбавки.....	11
1.12 Отделы.....	11
1.13 Параметры оператора.....	11
1.14 Формы оплаты.....	11
1.15 Пароли функций.....	12
1.16 Виды налогов.....	13
1.17 Печать пользовательской информации (комментариев).....	13
1.18 Аннулирования.....	14
Аннулирование чека.....	14
Внутричековые аннулирования.....	14
1.19 The extirpation Private Key of crypto module.....	15
1.20 When Valid time of private key is expired module automatic destroy key.....	15
1.21 Header format.....	15
1.22 Each line is parameter.....	15
The sing position.....	15
Offset of sign is File size – size of sign -2 (line end).....	15
1.23 FAQ (Часто задаваемые вопросы).....	17
1.24 Аварийное обнуление.....	17
1.25 Самотестирование.....	18
1.26 Буфер печати.....	18
1.27 Распределение памяти артикулов и контрольной ленты.....	19
1.28 Fiscal Area.....	19
1.29 Информация пользователя.....	19
1.30 Временный буфер.....	19
1.31 Дата время.....	19
1.32 Напоминание о Техническом обслуживании.....	20
1.33 Фискализация аппарата.....	20
1.34 Смена.....	20
Close shift.....	20
1.35 Копия чека.....	21
1.36 Необратимая ошибка фискального регистратора.....	21
1.37 Customize data representation.....	21
2 Описание протокола взаимодействия.....	22
2.1 Основные положения.....	22
2.2 Таймаут.....	22
2.3 Одиночные байты.....	22
2.4 Формат сообщения.....	23
2.5 Проверка принятого пакета.....	24

2.6	Состояние фискального регистратора	24
2.7	Состояние чека	26
3	Описание команд	28
3.1	Типы данных (аргументов).....	28
	Команда 20h: Установка даты и времени.....	29
	Команда 21h: Чтение даты и времени	29
	Команда 22h: Программирование заголовка и окончания документа	29
	Команда 23h: Чтение заголовка и окончания документа	30
	Команда 24h: Добавление товара.....	30
	Команда 25h: Поиск индекса товара по коду.....	31
	Команда 26h: Чтение параметров товара по индексу	32
	Команда 27h: Программирование параметров регистратора	32
	Команда 28h: Получение параметров регистратора	33
	Команда 29h: Подготовить логотип пользователя	34
	Команда 2Bh: Установить пароли режимов	34
	Команда 2Ch: Удалить оператора	34
	Команда 2Dh: Установка параметров оплаты	35
	Команда 2Eh: Чтение параметров оплаты	35
	Команда 2Fh: Установка параметров оператора	36
	Команда 30h: Чтение параметров оператора	36
	Команда 31h: Запрограммировать логотип.....	36
	Команда 32h: Программирование отдела.....	36
	Команда 33h: Чтение параметров отдела	37
	Команда 34h: Добавить во временный буфер текстовую строку.....	37
	Команда 35h: Установка Напоминания о ТО.....	37
	Команда 36h: Чтение Напоминания о ТО	38
	Команда 37h: Чтение параметров товара по коду.....	38
	Команда 38h: Установка параметров чека выдачи	38
	Команда 39h: Чтение параметров чека выдачи	39
	Команда 3Ah: Установка параметров комментария в фискальном чеке.....	39
3.2	Команды установки фискальных параметров.....	40
	Команда 40h: Фискализация	40
	Команда 41h: Программирование заводского номера	40
	Команда 42h: Чтение заводского номера	40
	Команда 43h: Программирование фискального номера	40
	Команда 44h: Чтение фискального номера	40
	Команда 45h: Программирование налогового/идентификационного номера.....	41
	Команда 46h: Чтение налогового/идентификационного номера	41
	Команда 47h: Установка налоговых ставок	41
	Команда 48h: Чтение налоговых ставок	42
	Команда 49h: Установка позиции десятичной точки денежной единицы	42
	Команда 4Ah: Чтение позиции десятичной точки денежной единицы.....	42
	Команда 4Bh: Установка Валюты	42
	Команда 4Ch: Чтение Валюты	42
	Команда 4Dh: Активировать криптомодуль/Создать новый ключ.....	42
	Команда 4Fh: Установить курс обмена РО.....	43
	Команда 50h: Прочитать курс обмена РО.....	43
3.3	Команды продажи	44
	Команда 60h: Открытие произвольного текстового документа.....	44
	Команда 61h: Печать текста	44
	Команда 62h: Выбор бумаги для печати.....	44
	Команда 63h: Открытие фискального чека	45
	Команда 64h: Продажа запрограммированного товара	45
	Команда 65h: Заккрытие чека	45
	Команда 67h: Оплата	46
	Команда 68h: Скидка/наценка на товар процентная	46
	Команда 69h: Скидка/наценка на товар абсолютная	46
	Команда 6Bh: Аннулирования	46
3.4	The extirpation Private Key of crypto module	47
3.5	Data format.....	47
	Header format	47
	The sing position	48
3.6	Алгоритм Проверки подписанного документа	48
4	FAQ (Часто задаваемые вопросы).....	49
	Команда 6Dh: Напечатать Итог.....	50

Команда 6Eh: Внесение/выдача сумм.....	50
Команда 6Fh: Печать штрих кода (bitmap).....	50
* устаревшая, рекомендуется использовать команду 71hКоманда 70h: Выбор отдела.....	50
Команда 71h: Печать штрих кода.....	51
Команда 73h: Скидка/наценка на подитог процентная.....	51
Команда 74h: Скидка/наценка на подитог абсолютная.....	52
Команда 75h: Скидка с налоговой группы процентная.....	52
Команда 76h: Скидка с налоговой группы абсолютная.....	52
Команда 77h: Внесение/ изъятие наличности.....	53
4.1 Прочие команды.....	54
Команда 80h: Версия ПО.....	54
Команда 81h: Вывод информации на дисплей.....	54
Команда 82h: Звук.....	55
Команда 83h: Открытие денежного ящика.....	55
Команда 84h: Печать Служебных отчетов.....	55
Команда 85h: Пропуск строк.....	55
Команда 86h: Отрезать чек.....	56
Команда 87h: Открытие дополнительного денежного ящика *.....	56
Команда 88h: Установить служебный счетчик.....	56
Команда 89h: Прочитать служебный счетчик.....	57
4.2 Команды отчетов.....	58
Команда A0h: Информация о свободных ресурсах и статусе.....	58
Команда A1h: Печать дневных отчетов.....	58
Команда A2h: Печать периодического отчета по дате.....	59
Команда A3h: Печать периодического отчета по номеру.....	59
Команда A4h: Отчет по реализованным товарам.....	60
Команда A5h: Копия фискальных чеков по сквозным номерам.....	60
Команда A6h: Печать дополнительных дневных отчетов.....	61
4.3 Информационные команды.....	62
Команда E0h: Суммы за день.....	62
Команда E1h: Суммы по чеку.....	63
Команда E2h: Счетчики дневные.....	63
Команда E6h: Обнуление баз продаж.....	64
Команда E7h: Установить источник данных во временном буфере.....	64
Команда E8h: Прочитать из временного буфера.....	65
Команда E9h: Записать данные во временный буфер.....	65
4.4 Сервисные команды.....	66
Команда F0h: Стереть flash.....	66
Команда F1h: Считать flash.....	66
Команда F2h: Записать flash.....	66
Команда F3h: Перезапуск устройства.....	66
Команда F4h: Отладочные функции.....	66
Команда F5h: Прочитать информацию пользователя.....	67
Команда F6h: Записать информацию пользователя.....	67
Команда F7h: Работа с файлами.....	67
5 Приложение А: Команды их разрешенные состояния.....	69
5.1 Состояния регистратора и пароли выполнения.....	69
5.2 Состояния чека и его изменение.....	71
6 Signed Document/Journal.....	72
6.1 The activation of crypto module.....	72
6.2 The extirpation Private Key of crypto module.....	72
6.3 Data format.....	72
Header format.....	72
The sing position.....	73
6.4 Алгоритм Проверки подписанного документа.....	73
7 Signed Document/Journal.....	76
7.1 The activation of crypto module.....	76
7.2 The extirpation Private Key of crypto module.....	76
7.3 Data format.....	76
Header format.....	76
The sing position.....	77
7.4 Алгоритм Проверки подписанного документа.....	77
8 FAQ (Часто задаваемые вопросы).....	78
8.1 Примеры внутричекового аннулирования.....	78
8.2 Вычисление скидки надбавки на сумму.....	80

<i>Процентная</i>	80
<i>Абсолютная</i>	81
8.3 Примеры задания налоговых ставок.....	82
Торговые.....	82
Игровая.....	82
8.4 Алгоритмы вычисления налогов.....	84
<i>Вложенный налог</i>	84
<i>Наложженный налог</i>	84
<i>Два вложенных налога</i>	85
<i>Два вложенных налога (налого1 включает налог2)</i>	86
<i>Два наложенных налога</i>	87
<i>Два наложенных налога (налог1 наложен на налог2)</i>	87
8.5 Получение списка файлов в директории.....	88
8.6 File extension	88
8.7 Установка логотипа пользователя	88
8.8 О «выталкивании» нижней части чека.....	88
8.9 Проблемы со связью	89
8.10 Порядок округления сумм	89
9 Список измененных команд	90
10 Версии ПО и поддержка команд	91
11 Результат выполнения команд.....	92
14 Перечень изменений	94

1 Основные положения и используемые термины

1.1 Протокол взаимодействия

Перечень соглашений, команд и интерфейсов, корректная поддержка и соблюдение которых обеспечивает нормальное взаимодействие регистратора и внешней программы (устройства).

1.2 Режимы работы фискального регистратора

Режим управления	Автономный (с клавиатуры)	от компьютера
Состояние регистратора	Аварийный режим	
	Сервисный режим	
	Фискальный режим	

Режим управления: под управлением чего регистратор выполняет команды (один из)

Состояние регистратора: текущее состояние аппарата (в любой комбинации)

Начальное состояние

Фискальная память очищена. Дата – время и заводской номер не установлены. В этом состоянии устанавливается время и дата, программируется Заводской номер. Эти команды выполняются на заводе-изготовителе фискального регистратора.

ДЛЯ АППАРАТОВ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОДПИСАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДО УСТАНОВКИ ЗАВОДСКОГО НОМЕРА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ АКТИВАЦИЮ КРИПТОМОДУЛЯ

Нефискальный (учебный) режим

В этом режиме фискальный регистратор находится до момента его фискализации. При этом все чеки, отпечатанные в этом режиме, будут маркироваться как нефискальные. Переход из этого режима в состояние фискального режима осуществляется с помощью команд фискализации.

Примечание:

Номер Z отчета всегда будет равен 0.

Фискальный режим

В этом состоянии могут осуществляться продажи и печататься фискальные чеки. Перед фискализацией устанавливается регистрационный номер и выполняется команда фискализации регистратора. Выход из фискального режима невозможен.

Автономный режим

Автономный режим предназначен для получения отчетов и выполнения сервисных функций (тестирование, настройка интерфейса, контрастности печати,...) с использованием органов управления расположенных на самом аппарате, без дополнительных внешних устройств (компьютера).

В режиме действуют следующие ограничения:

- В аварийном режиме блокируются режимы, связанные с получением X, Z отчета, а также отчета по товарам.
- В нефискальном режиме блокируются периодические отчеты

Данный режим открывает доступ к следующим основным функциям

1. Отчеты (требуется введение пароля)
 - a. X - Отчет
 - b. Z - Отчет
 - c. Периодический отчет
 - d. Реализованных товаров
 - e. Состояние регистратора
2. Тесты
 - a. Тесты аппаратного обеспечения
 - b. Версия программного обеспечения
3. Установка скорости обмена по умолчанию

Сервисный режим работы

При установленной на фискальном блоке перемычке регистратор переходит в сервисный режим, на дисплее при включении отображается «Service mode». В данном режиме дополнительно разрешены сервисные операции. Все остальные функции работают без изменений.

Ссылки:

•

Аварийный режим

На дисплее отображается «Аварийный режим». Устанавливается флаг «дата и время не были установлены с момента последнего аварийного обнуления ОЗУ» в статусе.

Для перевода регистратора в рабочее состояние необходимо установить дату и время.

Ссылки:

- Команда 20h: Установка даты и времени
- Приложение А: Команды их разрешенные состояния

1.3 Типы чеков

Существуют следующие типы чеков

	Произвольный	Для печати произвольной текстовой информации
	Продажи	Суммы по чеку ≥ 0
	Возвратный	Суммы по чеку ≤ 0
	Внесения/изъятия	

1.4 Атрибуты товара

Каждый товар в базе данных регистратора содержит специальные параметры, называемые атрибутами. К атрибутам товара относятся – "код товара", "наименование товара", "налоговая группа", "номер отдела". После того как товар был продан (или возвращен) изменить его атрибуты невозможно до проведения Z-отчета.

Код товара

Атрибут товара, содержащий четырнадцати*-значный цифровой код. Как правило, данный атрибут соответствует аналогичному атрибуту базы данных внешней программы, работающей с регистратором. Данный атрибут однозначно идентифицирует товар (то есть, в базе товаров регистратора не могут существовать два различных товара с одинаковым кодом товара).

Индекс товара

Скрытый атрибут товара, однозначно определяющий местонахождение товара в базе товаров регистратора. Регистратор сам присваивает и хранит значение индекса товара при программировании товара в регистратор. С помощью индекса товара может быть получена информация о запрограммированном товаре (команда 26h). Индекс конкретного запрограммированного товара может быть определен с помощью команды 25h.

Наименование товара

Атрибут товара, содержащий название товара. Максимальная длина атрибута – 75 символов (символ точка-с-запятой “;” не может быть частью атрибута "наименование товара"). Если в наименование товара имеет длину до 25* символов, то при продаже товара он печатается в виде одной строки, если до 50* – то в виде двух строк, если больше, то в виде трех строк.

Примечания:

- * значение по умолчанию
- ‘\n’ наименование продолжает выводиться с новой строки

Ссылки:

- Команда 27h: Программирование параметров регистратора

Налоговая группа

Атрибут товара, привязывающий к товару определенную группу налога на добавленную стоимость (НДС). Атрибут "налоговая группа" может принимать значение от 0 до 4*.

Ссылки:

- Команда 47h: Установка налоговых ставок
- Команда 48h: Чтение налоговых ставок
- Команда 80h: Версия ПО
- Виды налогов

Номер отдела

Атрибут товара, привязывающий товар к номеру отдела магазина. Данный атрибут должен принимать значение от 0 до 99.

Единица измерения

Текстовое обозначение единицы измерения товара. Распечатывается в чеке после количества проданного товара.

1.5 Document header and footer

Заголовок документа печатается в начале документа и может содержать логотип пользователя. Для экономии бумаги при продвижении чека под линию обреза используется начало заголовка следующего чека. В аппаратах используется следующий механизм защиты «целостности» заголовка чека, при закрытом чеке и возникновении одного из следующих событий:

1. Paper feed
2. Open paper cover (when sensor is active)
3. Change paper
4. Reboot/power off of device
5. Setting document header and footer

Во время открытия чека будет перепечатан заголовок.

Логотип пользователя

Регистратор позволяет печатать логотип клиента, помещая его в заголовок чека.

Для того, чтобы логотип мог быть напечатан необходимо:

1. Загрузить его во временный буфер регистратора(команда 29h)
2. Перенести из временного буфера в буфер логотипа (команда 31h)
3. Разрешить его печать в чеке (команда 27h).

Доступный размер логотипа можно узнать командой 80h

Ссылки:

- О «выталкивании» нижней части чека
- Установка логотипа пользователя

1.6 Печать Штрих-кода

Регистратор также обеспечивает печать штрих-кода внутри открытого чека (фискального, служебного).

Штрих код типа BitLine – в качестве аргумента указывается маска одной горизонтальной линии изображения штрих-кода, сформированная внешней программой.

Ссылки:

Команда 71h: Печать штрих кода

1.7 Программирование товара

Для выполнения операций продажи (возврата) товара необходимо предварительно занести информацию о товаре во внутреннюю базу товаров регистратора. Эта операция заключается в программировании Атрибутов товара в регистратор с помощью команды 24h. При выполнении этой команды регистратор размещает информацию о товаре во внутренней базе данных и присваивает ей значение индекса товара, который однозначно определяет физическое положение товара в базе.

ВНИМАНИЕ: В случае если товар продавался, его атрибуты нельзя изменить. Для изменения параметра товара необходимо выполнить очистку базы. По умолчанию очистка выполняется после каждого Z отчета.

Ссылки:

- Команда 24h: Добавление товара
- Команда A1h: Печать дневных отчетов
- Команда E6h: Обнуление баз продаж

1.8 Продажа товара

Только предварительно запрограммированный товар может быть продан внутри фискального чека.

В команде используется:

1. код товара (по которому описание товара извлекается из базы данных)
2. количество
3. цена единицы продаваемого товара (Может быть равна нулю)

Ссылки:

- Команда 64h: Продажа запрограммированного товара

1.9 Атрибуты расчетных единиц

Каждая расчетная единица в базе данных регистратора содержит специальные параметры, называемые атрибутами. К атрибутам товара относятся – "Индекс", "наименование", "налоговая группа", "Номинал". После того как расчетная единица была продана (возвращен, внесена или изъята) изменить ее атрибуты невозможно, до обнуления всей ее истории:

1. Количество на начало смены
2. Текущее количество
3. Обороты (покупка, продажа)
4. Внесение и изъятие

1.10 Программирование и продажа Расчетной единицы

Продажа и программирование расчетной единицы происходит одной командой. Если в текущий момент не открыт чек, то выполняется только программирование.

Порядок выполнения округлений

1. Вычисление цены единицы(2) = номинал(2) * курс деноминации(3)
2. Стоимость операции(2)=количество(0)*цену(2)

Примечание:

(x), где x – количество знаков после запятой

Ссылки:

- Ошибка! Источник ссылки не найден.

1.11 Скидки/надбавки

Ссылки:

- Команда 68h: Скидка/наценка на товар процентная
- Команда 69h: Скидка/наценка на товар абсолютная
- Команда 73h: Скидка/наценка на подитог процентная
- Команда 74h: Скидка/наценка на подитог абсолютная
- Команда 75h: Скидка с налоговой группы процентная
- Команда 76h: Скидка с налоговой группы абсолютная
- Вычисление скидки надбавки на сумму

1.12 Отделы

Применяются для получения отчетов до отделам. Если в чеке не был выбран отдел то товары относятся к тому отделу который запрограммирован в параметрах товара.

1.13 Параметры оператора

Под параметрами оператора принимается:

1. Номер оператора
2. Наименование
3. Пароль

Команда «Программирование параметров оператора» выполняется по следующему алгоритму:

1. Во внутренней базе производится поиск номера оператора
2. Номер найден
 - a. Обороты по оператору очищены- перезапись оператора
 - b. Не очищены – сравнение запрограммированного с параметрами команды
 - i. Совпали –выход ок
 - ii. Различны – сообщение об ошибке
3. номер отсутствует- есть ли свободное место
 - a. место есть – запись оператора
 - b. места нет – ошибка

удалить запрограммированных операторов можно только командой «Удалить оператора»

Ссылки

- Команда 2Fh: Установка параметров оператора
- Команда 30h: Чтение параметров оператора
- Команда 2Ch: Удалить оператора

1.14 Формы оплаты

Регистратор поддерживает 10* форм оплаты. Помимо наличной формы оплаты можно использовать и другие формы, для которых можно запрограммировать названия и свойства (см. команду 2Dh).

Введено понятие сдача с безналичной формы оплаты. Для программирования не доступно. В данном счетчике хранится сумма наличных средств которые потребовалось взять с кассы для выплаты сдачи по безналичной форме оплаты.

Пример 1:

Сумма 10.00

Картка 15.00

Решта 5.00 ← данная сдача пойдет полностью как сдача с безнала

Пример 2:

Сумма 10.00

Готівка 5.00

Картка 10.00

Решта 5.00 ← сдача будет выплачена за счет суммы наличности по чеку

Пример 3:

Сумма 15.00

Готівка 3.00

Картка 20.00

Решта 8.00 ← 3.00 будет выплачена за счет суммы наличности по чеку и 5.00 как сдача с безнала

1.15 Пароли функций

Разрядность паролей 6 знаков (должны быть заполнены все разряды).

Мнемоника	Примечание
	При выполнении команды поле пароль не проверяется
PROG	Режим программирования
REPR	Режим отчетов (включая автономный режим***)
ADM	Пароль администратора позволяет обнулить все остальные пароли *
SERV	Пароль для сервисного обслуживания*
FIS	Доступ к изменениям параметров фискальной памяти* В не фискальном режиме не проверяется Задается/изменяется командой «фискализация»
OPR	Пароль оператора**

Значение паролей по умолчанию «000000»

* в сервисном режиме не проверяется

** В параметрах команды содержится номер оператора

*** В автономном режиме возможен ввод только цифровых паролей

Ссылка

- Формат сообщения
- Команда 2Bh: Установить пароли режимов
- Команда 2Fh: Установка параметров оператора

1.16 Виды налогов

Разрешается в чеке одновременно использовать как цены товаров/услуг с НДС (вложенный налог), так и цены без НДС (наложенный налог).

Для осуществления дополнительных сборов вводится понятие – второй налог.

При задании налога указывается второй налог(или «-1» если его нет).

Налоги:

Тип*	Основной налог	второй налог
0.	Налог запрещен	• Нет связи
1.	Вложенный	• Нет связи • Налог 2 Вложенный (тип 4)
2.	Наложенный	• Нет связи • Налог 2 Наложенный (тип 5)
3.	Группа, не облагаемая налогом	• Нет связи • Налог 2 Вложенный (тип 4) • Налог 2 Наложенный (тип 5)
4.	Налог 2 Вложенный	• Вложенный (тип 1) • Группа, не облагаемая налогом (тип 3)
5.	Налог 2 Наложенный	• Наложенный (тип 2) • Группа, не облагаемая налогом (тип 3)
6.	Налог 2 Вложенный +*	• Вложенный (тип 1) • Группа, не облагаемая налогом (тип 3)
7.	Налог 2 Наложенный +*	• Наложенный (тип 2) • Группа, не облагаемая налогом (тип 3)

Второй налог всегда связан с налоговой группой!!!

Поддерживаемые типы налогов смотрите в описании конкретной версии программного обеспечения

*Суммы данных налоговых групп облагаются первым налогом

Соответствие номера налога и его буквенного обозначения:

0. соответствует налоговой группе А
1. налоговой группе Б
2. налоговой группе В
3. налоговой группе Г
4. налоговой группе Д

Ссылки

- Команда 47h: Установка налоговых ставок
- Команда 80h: Версия ПО
- Примеры задания налоговых ставок
- Алгоритмы вычисления налогов

1.17 Печать пользовательской информации (комментариев)

Помимо стандартных фискальных отчетов, предусмотренных законодательством, пользователи могут делать пользовательские отчеты (или документы), используя для этого произвольные текстовые документы. При этом ответственность за содержимое таких отчетов полностью лежит на внешнем ПО, работающим с регистратором. Для выполнения этих отчетов можно использовать список команд, приведенных ниже. Присутствует команда выбора бумаги для печати.

Ссылки:

- Команда 60h: Открытие
- Команда 61h: Печать текста
- Команда 62h: Выбор бумаги для печати
- Команда 84h: Печать Служебных отчетов
- Команда A2h: Печать периодического отчета по дате

- Команда A3h: Печать периодического отчета по номеру
- Команда A4h: Отчет по реализованным товарам
- Команда A5h: Копия фискальных чеков по сквозным номерам
- Команда A6h: Печать дополнительных дневных отчетов
- Команда 65h: Закрытие чека

1.18 Аннулирования

Аннулирование чека

Открытый фискальный чек можно аннулировать в любой момент времени, начиная с выполнения команды открытия фискального чека и вплоть до выполнения команды закрытия фискального чека. Для этого надо использовать команду "Аннулирования" (6Bh) с параметром "Весь чек".

Ссылки:

- Команда 6Bh: Аннулирования

Внутричековые аннулирования

Если необходимо аннулировать какую-либо операцию внутри чека, то необходимо использовать следующий алгоритм аннулирования:

1. Открытие режима
 - Команда Аннулирования (6Bh) с параметром "Начать режим аннулирования".
2. Создание последовательности для аннулирования
 - Выполняется (повторяется) группа команд выполняющих продажу (продажа, надбавка-скидка ...), которые необходимо аннулировать
 - Отказаться от аннулирования
3. Выполнение Аннулирования
 - Выполнить аннулирование с проверкой (цепочка* должна быть полная)
 - Выполнить аннулирование без проверки целостности- аннулирование первой (найденной конца) заданной последовательности.

Внутричековые аннулирования блокируется в случае если после последовательности, которую мы желаем отменить, идут команды использующие результат ее выполнения (пример «Скидка на Сумму»). В данном случае необходимо в начале удалить все такие команды, и после этого удалить желаемую последовательность.

В случае если после аннулируемой последовательности идут команды связанные с ней (пример «Скидка с товара»), они тоже должны быть включены в аннулированную последовательность.

Примечание:

- «Цепочка» имеется ввиду продажа товара со всеми скидками/надбавками которые относятся к данной операции
- Поиск операций в чеке осуществляется с конца чека
- выключение питания(перезагрузка) приводит к отмене аннулирования и возврату в предыдущее состояние

Ссылки:

- Команда 6Bh: Аннулирования
- Signed Document/Journal
- The activation of crypto module
- In module that use signed doc before setting factory number you must activate crypto environment.

The activation sequence is

1. Set Date time
2. Set Randomize data

3. Do activation

During activation device generate next data:

1. Private key
2. Public Key
3. Firmware sign

YOU CAN DO ONLY ONE ACTIVATION

Se also

1.19 The extirpation Private Key of crypto module

1.20 When Valid time of private key is expired module automatic destroy key.

Operation will make after Zero report.

After extirpation you still can make:

Periodic fiscal report

Check sign of stored document

Data format

There is 3 path of data in document

- Header
- Text of receipt
- Sign of doc
-
- Line end is 0x0A 0x0D

1.21 Header format

1.22 Each line is parameter

Line	Description
1.	Header Size
2.	the Type of document
3.	Direct receipt number
4.	Date time of receipt
5.	Number of shift
6.	Count of error report
7.	Factory number
8.	Fiscal number
9.	Identification number IN
10.	Identification number PN
11.	Count of header text (usually name address of store)
12.	Header line 1
...	
11+Count	Header line <Count>

The sing position

Offset of sign is File size – size of sign -2 (line end)

Алгоритм Проверки подписанного документа

1. Задать открытый ключ

Ошибка! Источник ссылки не найден.

2.Задать имя файла

1.23 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

- Примеры внутричекового аннулирования

1.24 Аварийное обнуление

Установка всех оперативных данных в начальное значение. Данные в фискальной памяти сохраняются.

Выполняется при :

- Несовпадении контрольных сумм данных принтера
- Данные в фискальной памяти не соответствуют эталону.
- Версия ПО отличается от ранее выполнявшейся

После выполнения самотестирования и установки всех переменных регистратор переходит в «Аварийный Режим»

Ссылки:

- Аварийный режим
- Самотестирование

1.25 Самотестирование

При включении

При включении регистратор производит самотестирование. При этом на экране отображается слово “Start Up”, и строка прогресса.

По результаты выполнения теста могут быть следующие:

- Нормальное завершение
- Логическая ошибка - выполнение основных функций блокируется
- Ошибка сохранности данных - выполняется процедура аварийного обнуления
- Ошибка оборудования - регистратор блокируется

Перечень основных тестов*

№	Наименование теста	Реакция регистратора в случае ошибки
1.	Контрольная сумма памяти программ	Блокировка
2.	Микросхемы flash памяти	Блокировка
3.	Запуск устройства печати	Блокировка режимов связанных с печатью
4.	Сохранность оперативных данных	Аварийное обнуление
5.	Соответствие фискальной памяти	Аварийное обнуление
6.	Буфер печати	Аварийное обнуление

В случае блокировки:

- Выполнение тестов прекращается
- На индикатор выводится сообщение об ошибке
- Из динамика раздается повторяющаяся серия сигналов. Количество сигналов в серии соответствует номеру не пройденного теста

* перечень тестов приведен в пояснительной записке под конкретную версию ПО аппарата

При работе

- Часы
- Контрольные суммы данных

Перед выполнением любой команды производится проверка корректности показаний часов и сравниваются показания с датой - временем последнего чека (Z-отчета). Если текущие показания часов меньше - автоматически восстанавливаются предыдущие показатели, и устанавливается соответствующий бит в статусе. Корректировку показаний часов НЕОБХОДИМО делать после Z-отчета.

Примечание:

- Если показания часов не будут скорректированы - открытие смены/фискального чека блокируется
- Детальное описание тестов и их порядок смотрите в описании на конкретный аппарат и версию ПО.

Ссылки:

- Команда 20h: Установка даты и времени

1.26 Буфер печати

Печать всей информации осуществляется через буфер принтера, который гарантирует распечатывание информации, которая попала в него.

Команда (в процессе которой выполняется вывод на печать) считается выполненной успешно, если все данные положены в буфер печати.

Ошибка возникает только в том случае, если в буфере печати не достаточно места для хранения результатов команды и принтер не готов к печати.

Данные которые находятся в буфере принтера будут распечатаны как только принтер восстановит работоспособность.

Информацию об окончании печати можно получить проверив бит статуса S1:6- Буфер принтера не пуст (есть еще не распечатанные данные).

Ссылки:

- Формат сообщения

1.27 Распределение памяти артикулов и контрольной ленты

Блоки памяти, выделенные под контрольную ленту и артикулы, распределяются динамически.

Свободное/максимальное количество вычисляется исходя из:

Записей артикулов (наименование артикула составляет 75 символов*).

Чеков, (содержит 6*** продаж + закрытие 1 видом оплаты)**.

*при длине наименования меньше 75 символов мы имеем возможность запрограммировать больше товаров(зависимость практически пропорциональная).

**при большем количестве операций в чеке памяти расходуется больше.

*** для версии 2.01 расчет исходя из 16 товаров в чеке

Особенность выделения памяти в контрольной ленте

Перед выполнением операции производится оценка свободного места в 2 этапа:

Достаточно ли памяти для выполнения данной операции.

Достаточно ли в новом (которое установится после выполнения) состоянии чека места для его закрытия .

1.28 Fiscal Area

Size of fiscal area calculate on next default parameters:

	Name	count
1.	serial number	1
2.	Turn to fiscal mode	1
3.	VAT Table	10*
4.	fiscal number	10*
5.	tax/identification number	10*
6.	Reports**	2000*

* Limitation only by free space, value for calculation

** all tax is exclude(maximum space use)

1.29 Информация пользователя

Область энергонезависимой памяти размером в 100 байт.

Предназначена для произвольного использования.

Не инициализируется

Количество перезаписей/изменений не более 10 тысяч раз

1.30 Временный буфер

Объем данных для выполнения некоторых команд значительно превышает максимальный буфер приемника/передатчика (прим Установка налоговых ставок, Программирование логотипа). Данные передаются частями. При записи данных в нулевую позицию происходит инициализация буфера под данную операцию. При выполнении последующих записей проверяется, инициализирован ли буфер. Если он инициализирован не под этот тип операции, выдается сообщение об ошибке.

1.31 Дата время

Ограничения при установке даты – времени:

1. Нельзя установить дату время на более раннюю нежели дата – время последней записи в фискальную память (Z отчет, аварийное обнуления...)

2. При открытой смене нельзя установить дату-время на более раннюю чем текущая, установленная в аппарате
3. В фискальном режиме дату изменить нельзя
 - Исключения
 - i. Сервисный режим работы
 - ii. Аварийный режим

Ссылки

- Аварийный режим
- Сервисный режим работы
- Команда 20h: Установка даты и времени
- Команда 21h: Чтение даты и времени
- Приложение А: Команды их разрешенные состояния

1.32 Напоминание о Техническом обслуживании

В аппарате есть возможность на определенную дату назначить напоминание о Техническом обслуживании

Примечание: После аварийного обнуления напоминание активизируется.

- Команда 34h: Добавить во временный буфер текстовую строку
- Команда 35h: Установка Напоминания о ТО
- Команда 36h: Чтение Напоминания

1.33 Фискализация аппарата

Для перевода аппарата в фискальный режим необходимо соблюдение следующих условий :

- Смена закрыта
- Заводской номер запрограммирован
 - **!!! Установлены в следующем порядке**
 - Налоговые ставки
 - Фискальный номер (заполнены все символы)
 - Идентификационный/налоговый номер (одно из полей может быть пустое)
- Выполнить фискализацию

При перерегистрации аппарата используется «Пароль для изменения параметров фискальной памяти». См. Приложение А.

В не фискальном и сервисном режиме пароль не проверяется.

Если после установки номеров были выполнены какое-либо другие действия (выключение питания, печать отчета...) необходимо повторить установку номеров.

1.34 Смена

Период работы регистратора от регистрации первой расчетной операции после выполнения Z-отчета до выполнения следующего Z-отчета;

Под первой расчетной операцией здесь принимается операция открытия фискального чека.

В фискальном режиме длительность смены не может превышать 24 часа. За 1 час до окончания смены в статусе взводится соответствующий флаг, а по истечении 24 часов операция открытия фискального чека блокируется (остальные команды работают без ограничений).

Close shift

There is 3 step for close shift

1. Z report (close shift)
2. do upload journal (when present)
3. Clear shift

If use paper journal at same stantion

1. do upload journal (when present)
2. Z report (close shift)
3. Clear shift

But you can't to do (shift have closed but not cleared):

1. any trade bill
2. in/out bill
3. Change any data (fiscal number, payment type, cashier name...)

Ссылка

- Команда A1h: Печать дневных отчетов

1.35 Копия чека

Аппарат позволяет получить копию следующих чеков, сделанных в течении текущей смены:

1. Внесение/выдача денежных средств
2. Чеков продажи
3. Чеков возврата
4. Зотчета (в версиях ПО 3.00 и выше)

Для получения копии необходимо:

1. Знать сквозной номер чека, копию которого мы желаем получить
 - a. Возвращается при закрытии чека
 - b. Номер текущего чека можно получить используя команду (*Команда E2h: Счетчики дневные*)
 - c. Номер последнего фискального чека команду (*Команда E2h: Счетчики дневные*)
 - d. Визуально посмотреть на чеке
2. В открытом произвольном текстовом документе вызвать команду (A5h: Копия фискальных чеков по сквозным номерам)

Примечание:

-Количество копий не ограничено.

-После Z отчета копии обнуляются (в версиях 3.00 и выше после обнуления контрольной ленты)

Ссылки:

- Смена

1.36 Необратимая ошибка фискального регистратора

В это состояние фискальный регистратор попадает в случае серьезной технической неисправности или повреждения данных в фискальной памяти. Для выхода из этого состояния необходимо провести ремонт фискального регистратора

1.37 Customize data representation

You can change data representation in bill and report (form, decimal cetarator...).

To steps:

1. Set Customize
2. Activate Customize

In Service mode always used default (in firmware) data

After Error reset Customize is deactivated but non deleted

Se also

- Команда 88h: Установить служебный счетчик
- Команда 89h: Прочитать служебный счетчик

2 Описание протокола взаимодействия

2.1 Основные положения

Фискальный регистратор поддерживает связь с управляющим устройством (РС) посредством интерфейса RS 232 (8 бит, без паритета, один стоп-бит).

Управление потоком данных - отсутствует.

Скорость по умолчанию 9600 бод

Тип протокола – Master (РС) / Slave (фискальный регистратор).

Фискальный регистратор никогда не иницирует связь с РС.

Фискальный регистратор исполняет команды, переданные ему в сообщениях от РС.

Сообщения имеют порядковый номер, чтобы их можно было отличить друг от друга.

Фискальный регистратор принимает сообщение от РС, и возвращает ответное сообщение, имеющее порядковый номер прямого сообщения.

РС ожидает ответа на предыдущее сообщение, перед тем как послать следующее.

Если фискальный регистратор получает сообщение с порядковым номером, равным предыдущему сообщению он игнорирует сообщение и повторяет передачу последнего ответного сообщения.

После включения аппарата номер последовательности в аппарате равен нулю.

2.2 Таймаут

При нормальной работе на все сообщения от РС фискальный регистратор отвечает в течении 60ms. В случае отсутствия ответа от регистратора РС ожидает 500 ms до определения состояния таймаута. После этого РС должен повторить сообщение С ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРОМ РАВНЫМ НОМЕРУ ПРЕДЫДУЩЕГО СООБЩЕНИЯ (сообщения по которому возник таймаут).

В зависимости от состояния выполнения команды, будут следующие варианты действий:

1. Предыдущая команда была принята и обработана, компьютер пропустил ответ, то регистратор повторит передачу ответа на предыдущую команду.
2. Предыдущая команда не была принята фискальным регистратором – регистратор выполнит команду и передаст ответ
3. Отсутствует связь с регистратором - повторный таймаут.

2.3 Одиночные байты

В протоколе используются одиночные байты для отработки пауз и ошибок.

NAK (значение 15h)

Посылается фискальным регистратором, если контрольная сумма принятого сообщения неверна. После получения NAK необходимо повторить сообщение, инкрементировав его порядковый номер.

Примечание: На версиях 3.00 и выше посылается также на неверный формат сообщения, на старых пакет неверного формата игнорируется

SYN (значение 16h)

Иногда отработка команды может занимать значительное время. В таком случае сообщение SYN посылается фискальным регистратором каждые 60ms, пока не будет готово ответное сообщение.

2.4 Формат сообщения

а) от PC к регистратору

< SOH ><len><seq><cmd><pwd><data><ENQ><bcc><ETX>

б) от фискального регистратора к PC (ответное сообщение).

< SOH ><len><seq><cmd><error code><data><EOT><status><ENQ><bcc><ETX>

где:

Поле	Описание
< SOH >	преамбула (открывающая скобка сообщения) длина: 1 байт значение: 01h
<len>	длина сообщения . Равняется количеству байтов, находящихся между <01> и <bcc> плюс 20h. длина: 1 байт значение: 20h – FFh
<seq>	порядковый номер сообщения. длина: 1 байт значение: 20h - 7Fh Фискальный регистратор записывает полученный <seq> в ответное сообщение.
<pwd>	Пароль длина: 6 байт значение: 20h – FFh Регистратор осуществляет проверку пароля в зависимости от кода команды, переданного в сообщении. Существует следующие виды паролей: Пароль отчетов Пароль программирования Пароли операторов (торговые пароли) Пароль Администратора Некоторые команды не требуют передачи пароля, поэтому пароль, переданный в сообщении с такими командами регистратором не проверяется. В сервисном режиме регистратор не проверяет пароль Администратора. Список паролей приведен в приложении А после него идет символ ‘;’ (3Bh).
<cmd>	код команды. длина: 1 байт значение: 20h - FFh Регистратор записывает полученный <cmd> в ответное сообщение.
<error code>	код ошибки длина – 4 байта значение – (см. Приложение В) после него идет символ ‘;’ (3Bh).

Поле	Описание
<data>	данные. длина: 0 – 120 значение: 20h – FFh Формат и длина поля <data> зависит от команды. Поле <data> может быть нулевым (не содержит ни одного байта) либо состоять из одного или нескольких аргументов. Каждый аргумент завершается символом ‘;’ (3Bh). Типы аргументов см. таблицу 2. При ошибке возвращается пакетное сообщение с нулевой длиной поля данных и соответствующим кодом ошибки.
<EOT>	Разделитель. длина: 1 байт значение: 04h
<status>	поле с текущим состоянием фискального регистратора. длина: 6 байтов значение: 80h – FFh (см. таблицу 1)
<ENQ>	постамбула (закрывающая скобка сообщения) длина: 1 байт значение: 05h
<bcc>	контрольная сумма – это два младших байта суммы байтов сообщения (суммированию подлежит часть сообщения, начиная с первого байта за преамбулой (SOH) вплоть до постамбулы (ENQ), включая ее). Диапазон значений: 0000h-FFFFh. длина: 4 байта каждая цифра контрольной суммы передается в виде символа, код которого равен значению цифры плюс 30h. Например, сумма 1AE3h передается как последовательность символов с кодами 31h, 3Ah, 3Eh, 33h.
<ETX>	терминатор (завершающий байт) длина: 1 байт значение: 03h

Пример команды: код 0x20 пароль «000000» данные «280407;1141;»

01 37 38 20 30 30 30 30 30 30 3B 32 38 30 34 30 37 3B 31 31 34 31 3B 05 30 34 36 31 03

2.5 Проверка принятого пакета

Проверка правильности пакета осуществляется:

1. Непосредственно при приеме данных проверяется правильность формата сообщения
2. После приема всего пакета выполняется проверка контрольной суммы
3. Сравнение номера пакета с предыдущим (если не равен обновляем внутренний счетчик)
4. поиск команды в списке команд
5. проверка полей данных на формат

Обработка ошибок

Регистратор сообщает об ошибках только по пунктам 2-5, в других случаях

1. При возникновении ошибки в формате пакета регистратор переходит в ожидание начала пакета
2. принятие байта SOH в теле пакета начинает принятие сообщения с начала. Предыдущий пакет игнорируется.

2.6 Состояние фискального регистратора

Выполняя команды, фискальный регистратор переходит из состояния в состояние, обеспечивая пользовательскую программу информацией о том, в какие функции он выполнил, выполняет и может

выполнить, приняв следующую команду. Данная информация может быть получена внешней программой из поля <status> (см. табл. 1).

Таблица 1. Описание байтов поля <status>

N бита	Описание
Байт S0 – общее состояние	
7	Всегда равен 1
6	Если установлен – Прочие ошибки оборудования
5	Если установлен - для вступления в силу изменений настроек необходимо перегрузить ЭКРР
4	Если установлен – механизм печатающего устройства не готов к печати (детали Байт S1)
3	Если установлен – дисплей не подключен
2	Если установлен – Аппарат в аварийном режиме
1	Если установлен – буфер документа близок к концу (осталось места на 100 чеков*)
0	Если установлен – регистратор находится в сервисном режиме
Байт S1 – состояние принтера	
7	Всегда равен 1
6	Если установлен - Буфер принтера не пуст (есть еще не распечатанные данные)
5	Если установлен – осуществляется ручная протяжка бумаги
4	Если установлен – открыта крышка принтера
3	Если установлен – закончилась контрольная лента
2	Если установлен – закончилась чековая лента
1	Если установлен – заканчивается контрольная лента
0	Если установлен – заканчивается чековая лента
Байт S2 – состояние чека	
7	Всегда равен 1
6	Не определено
5	Не определено
4	Установлен в 1 при: 1. Открытом возвратном чеке. 2. При закрытом чеке, если предыдущий документ был возвратным чеком*.
3	Текущее состояние чека (см. раздел «Состояние чека»)
2	
1	
0	
Байт S3 – Дополнительное	
7	Всегда равен 1
6	Не определен
5	Не определен
4	Не определен
3	Не определен
2	автономный режим работы
1	MCardError
0	SIMError

Байт S4 – фискальная память	
7	Всегда равен 1
6	Если установлен – возникла ошибка фискальной памяти
5	Не определен
4	Не определен
3	Если установлен – фискальная память переполнена
2	Если установлен – в ФП места менее чем на 30 отчетов
1	Если установлен – регистратор фискализирован
0	Если установлен – заводской номер запрограммирован
Байт S5 –Состояние Смены	
7	Всегда равен 1
6	Если установлен – до конца смены(24часа) осталось меньше 60 минут
5	Если установлен - часы нуждаются в корректировке
4	Если установлен - смена открыта
3	Если установлен - Сработало оповещение
2	Если установлен - Низкий заряд батареи**
1	Не определен
0	Не определен

* Произвольные текстовые документы не влияют на значение

**заряда батареи меньше чем на 30 чеков (для регистраторов с батарейным питанием)

Список состояний дан в «Приложении А»

2.7 Состояние чека

Битовое поле 0-3				значение	Состояние
S2.3	S2.2	S2.1	S2.0		
0	0	0	0	0.	Документ закрыт
0	0	0	1	1.	Отпечатан заголовок чека торгового
0	0	1	0	2.	Выполнена операция продажи
0	0	1	1	3.	Состояние оплаты
0	1	0	0	4.	Завершение
0	1	0	1	5.	Произвольный текстовый документ открыт
0	1	1	0	6.	Произведена скидка/надбавка на сумму/итог
0	1	1	1	7.	Открыт документ внесения/изъятия
1	0	0	0	8.	
1	0	0	1	9.	Режим АННУЛИРОВАНИЕ
1	0	1	0	10.	Выполнена операция продажи (игровая)
1	0	1	1	11.	Выполнена операция покупки (игровая)
1	1	0	0	12.	Введен номер чека продажи (игровая)
1	1	0	1	13.	
1	1	1	0	14.	
1	1	1	1	15.	

3 Описание команд

3.1 Типы данных (аргументов)

Данные передаются в кодировке Windows-1251 (CP1251)

Таблица 2. Описание типов аргументов

Обозначение	Наименование	Длина*	Описание
S	Строковый	Длина <= Размер (меньше или равно)	коды 0x20-0xff (исключая ';'') Произвольная текстовая строка
F	Строковый фиксированный	Длина == Размер	Тоже что и «S»
X	Строковый расширенный	Длина <= Размер (меньше или равно)	Тоже что и «S» 'n'-перенос строки
N	Числовой	***	'0'-'9', '-' целое число Пример 123->"123"
M	Денежный**	***	'0'-'9', '.', '-' Обязательно 2 знака после точки Пример 123.45->"123.45"
Q	Количество	***	'0'-'9', '.' Обязательно три знака после точки Пример 123.456->"123.456"
H	Шестнадцатеричный	***	'0'-'9', 'A'-'F' каждый байт данных кодируется двумя символами пример: массив {0x01,0x12,0x3F} -> "01123F"
P	Процентный	***	'0'-'9', '.', '-' Обязательно 2 знака после точки Пример 12.34%->"12.34"
D	Дата	6 знаков	DDMMYY
T	Время	4 знака	HHMM
B	Двоичный	Длина <= Размер	Символы с кодом менее 0x20 заменяются парой «\»<символ +0x40> символ «\» передается парой «\» «\+0x40» символ «;» передается парой «\» «;+0x40» !! символ «\» ВСЕГДА должен идти в паре со следующим

* Длина аргумента относительно размера, указанного в описании команды.

**Количество знаков после запятой может изменяться программно

*** Под «размером» принимается сколько байт памяти выделено под хранение переменной,
для цифровых переменных пределы выглядят следующим образом

	Размер (байт)	Пределы величин
--	------------------	-----------------

1.	1	-128 to 127
2.	2	-32768 to 32767
3.	4	-2147483648 to 2147483647
4.	6	-140737488355328 to 140737488355327
5.	8	-9223372036854775808 to 9223372036854775807

Команды инициализации

Команда 20h: Установка даты и времени

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Новая дата	D		
2.	Новое время	T		

Пример: 30 мая 2006 г. 14:30 передается как "300506;1430;"

Аргументы ответного сообщения: нет.

Ссылки

- Аварийный режим
- Дата время
- Приложение А: Команды их разрешенные состояния

Команда 21h: Чтение даты и времени

Аргументы сообщения: нет.

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Текущая дата	D		
2.	Текущее время	T		

Команда 22h: Программирование заголовка и окончания документа

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер строки	N	1	0-9-заголовок 10-13-окончание
2.	Текст*	S	***	
3.	Двойная ширина символов	N	1	0-одинарная ширина, 1-двойная ширина **

Аргументы ответного сообщения: нет.

- *Строка нулевого размера на печать не выводится, и строки идущие за ней не печатаются
- ** при включенной двойной ширине количество символов в строке уменьшается в 2 раза
- *** зависит от типа принтера

Ссылки:

- Команда 80h: Версия ПО
- Команда 23h: Чтение заголовка и окончания документа

Команда 23h: Чтение заголовка и окончания документа

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер строки	N	1	0-9-заголовок 10-13-окончание

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Текст	S		
2.	Двойная ширина символов	N	1	0-одинарная ширина, 1-двойная ширина

Ссылки:

- Команда 80h: Версия ПО
- Команда 22h: Программирование заголовка и окончания документа

Команда 24h: Добавление товара

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Код товара	N	6**	
2.	Наименование товара*	X	75	
3.	Налоговая группа	N	1	(тип 1-5)
4.	Номер отдела	N	1	
5.	Модификатор	H	1	Таблица 3
6.	Единица измерения	S	5	Обозначение размерности

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Индекс товара	H	3	

Ссылки:

- Команда 27h: Программирование параметров регистратора
- Команда 47h: Установка налоговых ставок

Таблица 3

Бит	Значение
0.	1: товар весовой (нули в количестве печатать всегда)
1.	Резерв
2.	Резерв
3.	Резерв
4.	Резерв
5.	Резерв
6.	Резерв
7.	Резерв

Пример:

значение "01" – количество "2.000" отпечатает как "2.000"

значение "00" – количество "2.000" отпечатает как "2"

при дробном количестве дробное число отпечатается всегда

количество "2.001" отпечатает как "2.001" в независимости от значения бита(товар весовой)

!!! при количестве "1.000" значения цены и количества в чеке не пропечатываются (для экономии бумаги). Для принудительного включения печати количества-цены необходимо установить бит «Всегда печатать количество товара» в команде «Команда 27h: Программирование параметров регистратора»

** Разрядность кода товара зависит от версии ПО аппарата

Команда 25h: Поиск индекса товара по коду

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Код товара	N	6**	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Индекс товара*	H	6	

*Если товар не найден в базе то возвращает значение FFFFFFFF

** Разрядность кода товара зависит от версии ПО аппарата

Ссылки:

- Команда 24h: Добавление товара
- Команда 26h: Чтение параметров товара по индексу

Команда 26h: Чтение параметров товара по индексу

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Индекс товара	H	3	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Код товара	N	6**	
2.	Наименование товара	X	75	
3.	Налоговая группа	N	1	
4.	Номер отдела	N	1	
5.	Модификатор	H	1	Таблица 3
6.	Единица измерения	S	5	Обозначение размерности

** Разрядность кода товара зависит от версии ПО аппарата

Ссылки:

- Команда 24h: Добавление товара
- Команда 25h: Поиск индекса товара по коду

Команда 27h: Программирование параметров регистратора

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Скорость обмена	N	4	4800-115200** 0- без изменения
2.	Контрастность печати*	N	1	0 по умолчанию (2) 1-Light 2-Normal 3-Dark 4-Extra Dark
3.	Параметры документа	H	2	См таблицу 4
4.	Расширенные параметры печати	H	1	См таблицу 5
5.	Импульс открытия денежного ящика***	H	1	
6.	Импульс закрытия денежного ящика***	H	1	
7.	Ширина товара в чеке	N	1	

Аргументы ответного сообщения: нет.

* контрастность печати вступит в силу только после перезапуска регистратора

** Детально список скоростей можно уточнить в инструкции под конкретный аппарат. Если после установки параметров регистратор не отвечает, скорость можно установить в 9600, используя автономный режим.

*** реальная длина импульса вычисляется по формуле $T = \text{Значение поля} * 2ms$

Импульс закрытия должен быть длиннее импульса открытия

Таблица 4.Параметры документа

Бит	Значение
0.	Не печатать рекламу в конце чека
1.	Выключить обрезчик
2.	Печатать логотип пользователя*
3.	Осуществлять прогон бумаги после под обрезку пустыми строками
4.	Не осуществлять прогон бумаги под линию отреза **
5.	Всегда печатать количество товара
6.	Печатать количество позиций в чеке
7.	Не определено
8.	Не определено
9.	Не обнулять базы продаж/товаров
10.	Не определено
11.	отображать операцию продажи на дисплей
12.	Не определено
13.	Не определено
14.	Не определено
15.	Не определено

* Если логотип не установлен, флаг автоматически сбрасывается в 0

** Только при выключенном обрезчике

Таблица 5.Расширенные параметры печати

Бит	Значение
0.	Не печатать контрольную ленту*
1.	Печатать сокращенную Контрольную ленту
2.	Не определено
3.	Не определено
4.	Мелкий шрифт на чековой ленте
5.	Мелкий шрифт в контрольной ленте
6.	Использовать бумагу шириной 57 мм**
7.	Не определено

Примечание:

«Не печатать контрольную ленту» и «Печатать сокращенную Контрольную ленту» доступны только в DATECS FP-T260

* В нефискальном режиме

** Изменить ширину бумаги возможно только при закрытой смене (для FP-T1, FP-T88)

Команда 28h: Получение параметров регистратора

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Скорость обмена	N	4	
2.	Контрастность печати	N	1	
3.	Параметры документа	H	4	
4.	Расширенные параметры печати	H	2	
5.	Импульс открытия денежного ящика	H	2	

6.	Импульс закрытия денежного ящика	H	2	
7.	Ширина товара в чеке	N	1	

Команда 29h: Подготовить логотип пользователя

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Номер линии	N	2	Рассматриваем как адрес в буфере изображения Начало с 0
2	Содержание линии	H	48	

Аргументы ответного сообщения: нет.

Примечание:

Данные заносятся во временный буфер.

Ссылки:

- Команда 31h: Запрограммировать логотип

Команда 2Bh: Установить пароли режимов

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Номер пароля	N	1	1. PROG 2. REPR 3. ADM 4. 5. 6. BT_PIN
2.	Новое значение	F	6	

Аргументы ответного сообщения: нет.

Примечание: Для версий ПО 2.XX:

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Пароль режима программирования	F	6	
2	Пароль режима отчетов	F	6	
3	Пароль администратора	F	6	

Команда 2Ch: Удалить оператора

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер оператора	N	2	

При «Номер оператора» равный «-1» удаляются все операторы

Аргументы ответного сообщения: нет

Ссылки:

- Команда 2Fh: Установка параметров оператора

Команда 2Dh: Установка параметров оплаты

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер формы оплаты	N	1	0-9*
2	Маска разрешений	H	2	См. таблицу 6
3	Наименование	S	20	

Аргументы ответного сообщения: нет

Таблица 6. Маска разрешений

Бит	Разрешения
0.	Разрешение использования при продаже
1.	Разрешение использования при возврате
2.	Не определено
3.	Не определено
4.	Не определено
5.	Не определено
6.	Не определено
7.	Разрешение начисления сдачи наличными

Таблица 7. Формы оплат, запрограммированные по умолчанию

№	Наименование	Маска разрешений
0	Готівка	Продажа + Возврат + Сдача
1-9		Неразрешено

Примечание:

* зависит от версии ПО аппарата

Ссылки:

- Команда 80h: Версия ПО

Команда 2Eh: Чтение параметров оплаты

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер формы оплаты	N	1	0-9

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Маска разрешений	H	1	См. таблицу 6
2.	Наименование	S	20	

Ссылки:

- Команда 2Dh: Установка параметров оплаты

Команда 2Fh: Установка параметров оператора

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер оператора	N	2	
2.	пароль	F	6	
3.	Наименование	S	20	

Аргументы ответного сообщения: нет

Ссылки:

- Команда 63h: Открытие фискального чека
- Команда 6Eh: Внесение/выдача сумм.

Команда 30h: Чтение параметров оператора

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер оператора	N	2	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Выполнял продажи	N	1	1- Выполнял продажи
2	Наименование	S	20	

Команда 31h: Запрограммировать логотип

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Размер по X	N	2	
2	Размер по Y	N	2	

Аргументы ответного сообщения: нет.

Ссылки:

- Команда 29h: Подготовить логотип пользователя
- Команда 80h: Версия ПО

Команда 32h: Программирование отдела

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
---	----------	-----	--------	------------

1	Номер отдела	N	1	
2	Наименование	S	34	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 33h: Чтение параметров отдела

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер отдела	N	1	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Наименование	S	34	

Команда 34h: Добавить во временный буфер текстовую строку

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Функция	N	1	0- Первая строка 1- Следующая
2.	Текст	X	75	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 35h: Установка Напоминания о ТО

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Новый пароль	F	6	
2.	Дата события	D		
3.	Предупредить за... дней	N	1	
4.	Маска события	H	1	Таблица 7

Аргументы ответного сообщения: нет

Таблица 7. Маска события

Бит	Разрешения
0.	Напоминание делается один раз после включения
1.	вывести сообщение на дисплей
2.	вывести сообщение на принтер
3.	дождаться нажатия клавиши
4.	Звуковой сигнал
5.	Не определено
6.	Не определено
7.	Не определено

Примечание

- Тестовое сообщение берется из временного буфера (ЕСЛИ НЕ БЫЛО ВВЕДЕНО остается без изменений)
- При выводе информации на индикатор, первые 40 символов (но не более 2х строк) выводятся на индикатор, остальные в принтер
- Если активировано «дождаться нажатия клавиши»- в нижней строке выведется

«Нажмите клавишу»

Ссылки

- Состояние фискального регистратора
- Команда 34h: Добавить во временный буфер текстовую строку
- Команда 84h: Печать Служебных отчетов

Команда 36h: Чтение Напоминания о ТО

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Дата события	D		
2.	Предупредить за... дней	N	1	
3.	Маска события	H	1	Таблица 7

Команда 37h: Чтение параметров товара по коду

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Код товара	N	6**	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Наименование товара	X	75	
2.	Налоговая группа	N	1	
3.	Номер отдела	N	1	
4.	Модификатор	H	2	Таблица 3
5.	Единица измерения	S	5	Обозначение размерности

** Разрядность кода товара зависит от версии ПО аппарата

Ссылки:

- Команда 24h: Добавление товара

Команда 38h: Установка параметров чека выдачи

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
---	----------	-----	--------	------------

1	Режим вывода сообщения	N	1	0 – не печатать 1 – стандартное «ПОВЕРНЕННЯ» 2 – сообщение пользователя
2	Наименование операции выдачи	S	40	Текст сообщения пользователя

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда действительна в версии 2.03

Команда 39h: Чтение параметров чека выдачи

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Режим вывода сообщения	N	1	0 – не печатать 1 – сообщение «ПОВЕРНЕННЯ» 2 – сообщение пользователя
2	Наименование операции выдачи	S	40	Текст сообщения пользователя

Команда действительна в версии 2.03

Команда 3Ah: Установка параметров комментария в фискальном чеке.

После выполнения команды все последующие комментарии в фискальных чеках будут печататься с заданными этой командой параметрами.

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Параметры комментария	N	1	См. таблицу 8.

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда действительна в версии 2.03

Таблица 8.Параметры комментария

Бит	Значение
0.	Печатать комментарии шрифтом удвоенной ширины.
1.	Печатать комментарии шрифтом удвоенной высоты. (Только для FP-T260)
2.	Не определено.
3.	Не определено.
4.	Не определено.
5.	Не определено.
6.	Не определено.
7.	Не определено.

3.2 Команды установки фискальных параметров

Команда 40h: Фискализация

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Заводской номер	S	11	Номер регистратора
2.	Новый пароль	F	6	для изменения фискальных параметров

Аргументы ответного сообщения: нет.

Примечание:

Заводской номер, передаваемый в команде должен совпадать с реальным заводским номером регистратора, записанным ранее командой 41h.

Ссылки:

- Фискальный режим
- Фискализация аппарата
- Команда 41h: Программирование заводского номера
- Команда A0h: Информация о свободных ресурсах и статусе

Команда 41h: Программирование заводского номера

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Заводской номер	S	11	Длина номера должна быть больше 7

Аргументы ответного сообщения: нет.

Команда 42h: Чтение заводского номера

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Заводской номер	S	11	

Команда 43h: Программирование фискального номера

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Фискальный номер	F	10	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 44h: Чтение фискального номера

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Фискальный номер	S	10	

Команда 45h: Программирование налогового/идентификационного номера

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	ИД	S	12	Длина 0 или 12
2.	ПН	S	13	Длина 0 или 13

Аргументы ответного сообщения: нет.

Ссылки:

- Виды налогов

Примечание: оба поля не могут быть пустыми

Команда 46h: Чтение налогового/идентификационного номера

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	ИД	S	12	
2.	ПН	S	13	

Команда 47h: Установка налоговых ставок

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер налоговой ставки	N	1	0-4: номер налоговой ставки.
2.	Тип налоговой ставки	N	1	См. виды налогов «Тип»
3.	Значение налога	P	2	0.00-99.99
4.	Наименование	S	19	
5.	Связанная налоговая группа	N	1	-1: если связи нет, иначе номер группы

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание. Налоговые ставки программируются комплектом. Для программирования необходимо последовательно запрограммировать все ставки от 0 до максимальной. Во время программирования последней налоговой ставки происходит проверка правильности расстановки взаимосвязей и запись комплекта ставок в память.

Максимальное количество налоговых ставок можно узнать выполнив Команду 80h.

Ссылки:

- Команда 80h: Версия ПО
- Виды налогов
- Примеры задания налоговых ставок

Команда 48h: Чтение налоговых ставок

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер налога	N	1	0-4

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Тип налоговой ставки	N	1	См. виды налогов «Тип»
2.	Значение налога	P	2	0.00-99.99
3.	Наименование	S	19	
4.	Связанная налоговая группа	N	1	

Команда 49h: Установка позиции десятичной точки денежной единицы

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Количество десятичных знаков	N	1	0-3

Аргументы ответного сообщения: Нет

Значение по умолчанию 2

Команда 4Ah: Чтение позиции десятичной точки денежной единицы

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Количество десятичных знаков	N	1	0-3

Команда 4Bh: Установка Валюты

Команда 4Ch: Чтение Валюты

Команда 4Dh: Активировать криптомодуль/Создать новый ключ

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	резерв	N	1	

Аргументы ответного сообщения: нет

Прочитать открытый ключ можно Команда E7h: Установить источник данных во временном буфере

Команда 4Fh: Установить курс обмена PO

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Указатель	N	1	0- Курс обмена
2.	Значение	N	4	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 50h: Прочитать курс обмена PO

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Указатель	N	1	0- Курс обмена

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Значение	N	4	

3.3 Команды продажи

Команда 60h: Открытие произвольного текстового документа

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 61h: Печать текста

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Текст	X/S*	75	

Аргументы ответного сообщения: нет

* В зависимости от типа чека:

- Фискальный (S)
 - Автоматический перенос если строка больше 34** символов
- Произвольный текстовый документ (X)
 - Печать на всю ширину чека**

**Ширина строки зависит от модели регистратора.

Ссылки:

- Команда 80h: Версия ПО
- Команда 62h: Выбор бумаги для печати

Команда 62h: Выбор бумаги для печати

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Бумага для печати	N	1	1. Контрольная лента 2. Чековая 3. Контрольная + чековая

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание: данная команда позволяет выбрать печатающую станцию для вывода информации в «Произвольном текстовом документе». При открытии документа для печати выбраны обе бумаги.

Ссылки:

- Команда 60h: Открытие
- Команда 61h: Печать текста
- Команда 6Fh: Печать штрих кода
- ...вся информация которая печатается в данном документе

Команда 63h: Открытие фискального чека

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер оператора	N	2	
2.	Номер кассы	N	1	
3.	Тип открываемого чека	N	1	0. Продажа товара 1. Возврат товара 2. Чек внесения/изъятия 3. Продажа валют 4. Покупка валют

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание:

- Перед выполнением команды регистратор проверяет, чтобы продолжительность текущей смены не превышала 24 часа. При сбое часов открытие фискального чека блокируется.
- Типы чеков меняются в зависимости от версии ПО аппарата.

Команда 64h: Продажа запрограммированного товара

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Код товара	N	6**	
2.	Количество	Q	4	Не равно 0
3.	Цена	M	4	Может быть равна 0

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

** Разрядность кода товара зависит от версии ПО аппарата

Ссылки:

- Команда 24h: Добавление товара

Команда 65h: Заккрытие чека

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Вывод информации о расчетной операции на дисплей пользователя*	N	1	Только для фискальных и возвратных чеков. Если аргумент не равен нулю, на дисплей выводится: „ОТРИМАНО X.XX” „РЕШТА X.XX”

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Глобальный номер документа	N	4	

Примечание:

Закрывает любой тип чека (в разрешенном состоянии)

*Если выбран вывод информации на дисплей, а его нет или он не подключен, то команда блокируется

Команда 67h: Оплата

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Тип платежа	N	1	0- (Количество форм оплаты-1)
2	Сумма платежа	M	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Подлежит оплате	M	4	Сумма, подлежащая оплате клиентом.

Примечание:

- Состояние чека изменится, когда сумма оплат превысит или сравняется с суммой по чеку
- Если чек перешел в состояние «закрытие» то возвращаемое значение равно сумме сдачи

Ссылки:

- Состояние чека
- Команда 80h: Версия ПО
- Команда 2Dh: Установка параметров оплаты

Команда 68h: Скидка/наценка на товар процентная

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Значение скидки	P	2	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

Команда 69h: Скидка/наценка на товар абсолютная

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Значение скидки	M	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

Команда 6Vh: Аннулирования

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Операция	N	1	0. Весь чек

				1. Начать режим аннулирования 2. Выполнить аннулирование 3. Отказаться от аннулирования 4. Выполнить аннулирование без проверки целостности
--	--	--	--	--

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	М	4	Только для „Выполнить аннулирование”

Ссылки:

- Аннулирования
- Signed Document/Journal
- The activation of crypto module
- In module that use signed doc before setting factory number you must activate crypto environment.

The activation sequence is

4. Set Date time
5. Set Randomize data
6. Do activation

During activation device generate next data:

4. Private key
5. Public Key
6. Firmware sign

YOU CAN DO ONLY ONE ACTIVATION

Se also

3.4 The extirpation Private Key of crypto module

When Valid time of private key is expired module automatic destroy key.

Operation will make after Zero report.

After extirpation you still can make:

- Periodic fiscal report
- Check sign of stored document

3.5 Data format

There is 3 path of data in document

1. Header
2. Text of receipt
3. Sign of doc

Line end is 0x0A 0x0D

Header format

Each line is parameter

Line	Description
13.	Header Size
14.	the Type of document
15.	Direct receipt number
16.	Date time of receipt

17.	Number of shift
18.	Count of error report
19.	Factory number
20.	Fiscal number
21.	Identification number IN
22.	Identification number PN
23.	Count of header text (usually name address of store)
24.	Header line 1
...	
11+Count	Header line <Count>

The sing position

Offset of sign is File size – size of sign -2 (line end)

3.6 Алгоритм Проверки подписанного документа

1. Задать открытый ключ
 - **Ошибка! Источник ссылки не найден.**
- 2.Задать имя файла

4 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

- Примеры внутричекового аннулирования

Команда 6Dh: Напечатать Итог

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Вывод итога на дисплей пользователя*	N	1	При !=0 „СУМА X.XX”

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Сума к оплате	M	4	

*Если выбран вывод информации на дисплей, а его нет или он не подключен, то команда блокируется

Команда 6Eh: Внесение/выдача сумм.

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер оператора	N	2	
2	Сумма	M	4	> 0 внесение <0 выдача =0 действие не выполняется

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Денег в кассе	M	8	

Ссылки:

- Команда 63h: Открытие фискального чека

Команда 6Fh: Печать штрих кода (bitmap)

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Высота кода	N	1	1-255
2	Линия для печати	H	16	

Аргументы ответного сообщения: нет

* устаревшая, рекомендуется использовать команду 71h

Команда 70h: Выбор отдела

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер отдела	N	1	

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание. Все проданные после данной команды товары отнесутся к выбранному отделу в отчете по отделам.

Команда 71h: Печать штрих кода

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Высота кода	N	1	1-127
2	Ширина кода	N	1	2-4
3	Тип кода	N	1	0-Bit line 1-EAN13 2-CODE128C
4	Human Rediable Information	N	1	0-выключено 1-включено
5	Строка для печати	S	32	

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание. При печати штрих кода EAN13 если количество символов в строке меньше или равно 12, недостающие символы дополняются нулями с переди и автоматически генерируется контрольный символ.

Пример: «123» отпечатается как «000000000123»

Команда 73h: Скидка/наценка на подитог процентная

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Значение скидки	P	2	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

Команда 74h: Скидка/наценка на подитог абсолютная

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Значение скидки	M	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

Команда 75h: Скидка с налоговой группы процентная

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Значение скидки	P	2	
2.	Номер налоговой группы	N	1	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

Ссылки:

- Команда 47h: Установка налоговых ставок

Команда 76h: Скидка с налоговой группы абсолютная

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Значение скидки	M	4	
2.	Номер налоговой группы	N	1	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат операции	M	4	

Ссылки:

- Команда 47h: Установка налоговых ставок

Команда 77h: Внесение/ изъятие наличности

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Код Цифровой	N	2	«0» - национальная валюта
2.	Количество	M	4	>0 внесение <0 изъятие

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Сумма в кассе	M	8	

4.1 Прочие команды

Команда 80h: Версия ПО

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Модель	S	25	
2.	Версия	S	10	
3.	Страна	S	16	
4.	Дата создания версии	S	20	“mmm dd yyyu”
5.	Количество товаров	N	4	
6.	Количество чеков	N	4	
7.	Доступно памяти под логотип	N	2	В байтах
8.	Максимальный размер логотипа по X	N	2	В пикселях
9.	Ширина ленты принтера*	N	1	В символах
10.	Количество налоговых ставок	N	1	
11.	Количество форм оплаты	N	1	

*Для текущей (выбранной) станции

Ссылки

- Распределение памяти артикулов и контрольной ленты

Команда 81h: Вывод информации на дисплей

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Функция	N	1	0. Очистка 1. Вывод на строку 1 2. Вывод на строку 2 3. Вывести текущее дату-время* 4. Данные на дисплей**
1.	Позиция в строке	N	1	
2.	Текст	S	20	

* В нижней строке дисплея отображается текущие дата и время в виде “дд-мм-20гг чч:мм”. Отображаться будет до возникновения события (приход команды , нажатие кнопок принтера, открытия крышки...).

Текст будет отображен в первой строке.

** Текст воспринимается как HEX, длина не фиксированная, каждая ПАРА символов перекодирована в байт

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 82h: Звук

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Номер мелодии	N	1	0. Выключить 1. Нажатие клавиши 2. Подтверждение 3. Предупреждение 4. Ошибка

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 83h: Открытие денежного ящика

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения: нет

Ссылки:

- Команда 27h: Программирование параметров регистратора

Команда 84h: Печать Служебных отчетов

Аргументы сообщения

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Тип отчета	N	1	0. Техническая информация 1. Статус фискального блока 2. Полный тест* 3. Напоминание 4. Распечатать открытый ключ из буфера

Аргументы ответного сообщения: нет

* При ошибке теста идет сообщение – отказ оборудования

Команда 85h: Пропуск строк

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Количество строк	N	1	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 86h: Отрезать чек

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда 87h: Открытие дополнительного денежного ящика *

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Время включения соленоида **	H	1	
2.	Задержка после выкл. соленоида **	H	1	

Аргументы ответного сообщения: нет

* Данная команда доступна в FP-T260 начиная с версии 2.02

** Время вычисляется как значение параметра, умноженное на 2 мсек

Команда 88h: Установить служебный счетчик

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Параметр	N	1	
2.	Значение	N	4	

Аргументы ответного сообщения: нет

Значения параметра

0.	R	Напряжение аккумулятора									
1.	RW	Выбор режима связи 0. Auto* 1. UART 2. USB 3. Bluetooth									
2.	RW	Время засыпания аппарата при бездействии аппарата, при значениях <table><tr><td>0</td><td>аппарат выключается, значение не записывается</td></tr><tr><td>-1</td><td>автоматическое отключение отключено</td></tr><tr><td>60000 и более</td><td>время в мс до выключения</td></tr></table>		0	аппарат выключается, значение не записывается	-1	автоматическое отключение отключено	60000 и более	время в мс до выключения		
0	аппарат выключается, значение не записывается										
-1	автоматическое отключение отключено										
60000 и более	время в мс до выключения										
3.	W	Режим USB накопителя									
4.	W	Активация сенсора открытия крышки контрольной ленты(1- активирован)									
5.	W	Подкладной бланк** <table><tr><td>0</td><td>Извлечь</td></tr><tr><td>1</td><td>Одиночный документ</td></tr><tr><td>2</td><td>Документ с копией по горизонтали</td></tr><tr><td>3</td><td>Документ на всю ширину подкладного бланке (не рекомендуется для фискальных документов)</td></tr></table>		0	Извлечь	1	Одиночный документ	2	Документ с копией по горизонтали	3	Документ на всю ширину подкладного бланке (не рекомендуется для фискальных документов)
0	Извлечь										
1	Одиночный документ										
2	Документ с копией по горизонтали										
3	Документ на всю ширину подкладного бланке (не рекомендуется для фискальных документов)										
6.	RW	Способ хранения описания кассиров <table><tr><td>0*</td><td>Сохраняется после Z отчета (классический вариант)</td></tr></table>		0*	Сохраняется после Z отчета (классический вариант)						
0*	Сохраняется после Z отчета (классический вариант)										

		1	Стираются после Z отчета (количество ограничено свободным местом в контрольной ленте)	
7.	RW	mc_CustomizeSelect 0- default 1 – user (service mode) Ссылки • Customize data representation		
8.	RW	AutoWriteJournal2MMC (default 1=Включенно) Выгрузка журнала на карту если карта рабочая и есть свободное место		
9.	RW	mc_SmallFontInReceipt 1- small Active till restart		
10.	W	mc_ScreenType 0. sc_Datecs 1. sc_Detron, 2. sc_Wincorn		
11.	R	mc_MMCFreeSize Размер свободной памяти в байтах		

Примечание:

- R- Чтение (команда 88h)
- W-Запись (команда 89h)
- RW-Чтение и запись
- *-значение по умолчанию
- ** только 77T

Команда 89h: Прочитать служебный счетчик

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Параметр	N	1	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Результат	N	8	

4.2 Команды отчетов

Команда A0h: Информация о свободных ресурсах и статусе

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Готов к фискализации	N	1	0 – нет 1 – готов
2.	Разрешение записи заводского номера	N	1	0 – запрещена 1 – разрешена
3.	Резерв	N	1	
4.	Резерв	N	1	
5.	Резерв	N	1	
6.	Резерв	N	1	
7.	Количество аварийных обнулений	N	1	
8.	Свободно фискальных отчетов	N	2	
9.	Дата открытия смены	D	6	000000 – при закрытой смене
10.	Время открытия смены	T	4	0000– при закрытой смене
11.	Свободно записей в базе товаров	N	4	
12.	Свободно чеков	N	4	

Ссылки

- Распределение памяти артикулов и контрольной ленты
- Фискализация аппарата

Команда A1h: Печать дневных отчетов

Аргументы сообщения

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Тип отчета	N	1	0. Z-отчет 1. X-отчет 2. Обнуление контрольной ленты** 3. 4. Копия последнего фискального чека*

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание: если аппарат работает с электронной контрольной лентой, то перед Z-отчетом необходимо ее распечатать.

*ND77

** в аппаратах с версией 3.00 и выше, выполняется после Зет отчета.

Ссылки

- Смена
- Команда A6h: Печать дополнительных дневных отчетов

Команда A2h: Печать периодического отчета по дате

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Дата начального отчета	D		
2.	Дата завершающего отчета	D		
3.	Тип	N	1	0 - сокращенный 1 – полный

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Сума по продажам *	M	8	
2.	Количество чеков продажи*	N	4	
3.	Сума по возвратам *	M	8	
4.	Количество чеков возврата*	N	4	

*Данные за период (если внутри периода было изменения положения десятичной точки – то только за последний период после установки позиции десятичной точки)

Ссылки

- Команда A1h: Печать дневных отчетов

Команда A3h: Печать периодического отчета по номеру

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер начального отчета	N	2	
2.	Номер завершающего отчета	N	2	
3.	Тип	N	1	0 - сокращенный 1 - полный

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Сума по продажам *	M	8	
2.	Количество чеков продажи *	N	4	
3.	Сума по возвратам *	M	8	
4.	Количество чеков возврата *	N	4	

*Данные за период

Ссылки

- Команда A1h: Печать дневных отчетов

Команда A4h: Отчет по реализованным товарам

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Минимальный код	N	6*	
2	Максимальный код	N	6*	

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание

При «Минимальный код»=0 и «Максимальный код»= <Максимальный код товара>*
дополнительно печатается отчет по скидкам надбавкам

* Разрядность кода товара зависит от версии ПО аппарата

Команда A5h: Копия фискальных чеков по сквозным номерам

Позволяет получить копию фискальных чеков выданных с момента последнего обнуления контрольной ленты

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Начальный номер	N	4	
2	Окончательный номер	N	4	

Аргументы ответного сообщения: нет

Ссылка:

- Команда 65h: Заккрытие чека
- Команда E2h: Счетчики дневные

Команда A6h: Печать дополнительных дневных отчетов

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Тип отчета	N	1	
2.	резерв			
3.	резерв			

Тип отчета	
0.	По отделам
1.	По операторам
2.	Вывести контрольную ленту
3.	tadr_PU_Turnover
4.	tadr_PU_CarryInRegister
5.	tadr_PU_CarryInArcade
6.	tadr_PU_Count
7.	tadr_PU_atBegin
8.	tadr_Table

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	резерв			
2.	резерв			

4.3 Информационные команды.

Команда E0h: Суммы за день

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Источник	N	1	
2.	Индекс значения	N	1	
3.	Модификатор	N	2	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Результат 1	M	8	
2.	Результат 2	M	8	

Возвращаемая информация в зависимости от параметров запроса

Источник	Индекс значения	Модификатор	Результат 1	Результат 2
0	Номер налога ** (тип 1-5)	0	Оборот по продажам	Оборот по возвратам
1	Номер налога** (тип 1-5)	0	Налог с продаж	Налог с возвратов
2	Номер формы оплаты*	0	Оплаты по продаже	Оплаты по возврату
3	0	0	Сумма наличности в кассе	Наличность на начало смены
3	1	0	Внесено в кассу	Выдано из кассы
4	Номер формы оплаты *	№Оператора	Оплаты по продаже	Оплаты по возврату
5	0	№Оператора	Внесено в кассу	Выдано из кассы
6	Номер налога ** (тип 6-7)	0	Оборот по продажам	Оборот по покупкам
6	Номер налога ** (тип 7)	1	Выдано на игровое место	Возвращено с игрового места
7	Номер налога ** (тип 8-9)	0	Оборот по выигрышу	Налог с выигрыша
7	Номер налога ** (тип 8-9)	1	Выдано на игровое место	Возвращено с игрового места

* При значении равном количеству форм оплаты, возвращает сдачу с безналичных форм оплаты.

Примечание. Данная команда может быть выполнена при условии, что в момент выполнения чек является закрытым.

Команда E1h: Суммы по чеку

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Источник данных	N	1	
2.	Индекс Значения	N	2	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Результат	M	4	

Возвращаемая информация в зависимости от параметров запроса

Источник данных	Индекс Значения	Результат
0	Номер налога (0-4)	Оборот по налоговой группе
1	Номер налога (0-4)	Сумма налога по группе
2	Номер формы оплаты*	Оплаты по чеку
3	0	Сумма по чеку без учета налога
3	1	Сумма по чеку
3	2	Всего оплачено

* При значении равно количеству форм оплаты, возвращает сдачу с безналичных форм оплаты.

Примечание. При закрытом чеке возвращает состояние по предыдущему чеку

Команда E2h: Счетчики дневные

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Индекс значения	N	1	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Результат	N	8	

Индекс Значения	Результат
0.	Номер Z- отчета*
1.	Количество фискальных чеков
2.	Количество возвратных чеков
3.	Сквозной номер чека
4.	Первый свободный код товара
5.	Номер последнего (закрытого) доступного чека в копии (продажа, возврат, внесение). “-1”-нет доступных чеков
6.	Есть данные для печати бумажной контрольной ленты
7.	Состояние контрольной ленты tls_Cleared=0, tls_Opened, //made in/out operation tls_Started, //made sale operation tls_Closed

* в нефискальном режиме всегда 0.

Команда E6h: Обнуление баз продаж

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Маска Обнуления	H	2	Таблица 10.

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание:

По умолчанию обнуляются после Z отчета

Ссылка:

- Команда 27h: Программирование параметров регистратора

Таблица 10. Обнуление базы товаров

Бит	Значение
0.	Обнулить историю продаж
1. -7	Не определено

Команда E7h: Установить источник данных во временном буфере

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Тип	N	1	
2.	Параметр1	S	75	
3.	Параметр2	N	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Параметр1	N	4	

Type	Description
0.	Read Journal Параметр2: 0.Confirm and start next (when current bill is uploaded) 1.Start bill Result 1 (Datasize) When zero the journal is uploaded
1.	Read Doc Параметр2 –document number Result 1 (Datasize)
2.	Установить Вектор для создания ключевой пары (128 byte*)
3.	Read Public Key* Параметр2: 0. Прочитать текущий 1. Прочитать последний 2. Прочитать предыдущий *открытый ключ заносится в буфер проверки К ключу добавляется контрольная сумма по crc32
4.	Установить ключ для проверки К ключу должна быть добавлена контрольная сумма по crc32
5.	ReadFW Прочитать программное обеспечение

6.	
7.	

Команда E8h: Прочитать из временного буфера

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер пакета	N	4	От 0 witch step 1
2.	Данные	B	100	

Примечание:

Признаком последнего пакета является пустое поле данных.

Команда E9h: Записать данные во временный буфер

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Данные	B	100	

Аргументы ответного сообщения: нет

4.4 Сервисные команды

Команда F0h: Стереть flash

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда F1h: Считать flash

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Начальный адрес	N	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1	Размер	N	1	Если <50 – дошли до края памяти
2	Данные	H	50	

Команда F2h: Записать flash

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер (байт)	Примечание
1.	Начальный адрес	N	4	
2.	Размер	N	1	
3.	Данные	H	50	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда F3h: Перезапуск устройства

Аргументы сообщения: нет

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда F4h: Отладочные функции

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Функция	N	1	0. peks_max_Report_33=0, 1. peks_max_Report_5, 2. peks_ReportErr_99, 3. peks_ErrReset, 4. peks_WriteBils, 5. peks_Lists, 6. peks_BenchShift, 7. peks_GoodsReport,

				8. peks_WriteGoods 9. peks_WriteReport, 10. peks_WriteReportErr 11. peks_ExtirpatePrivateKey 12. peks_HashExpertise, 13. peks_SignExpertise, 14. peks_PrintTestLine
--	--	--	--	---

Аргументы ответного сообщения: нет

Примечание Для версий с буквой D работают «серые» функции

Команда F5h: Прочитать информацию пользователя

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Начальный адрес	N	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1	Размер	N	1	Если <50 – дошли до края памяти
2	Данные	H	50	

Команда F6h: Записать информацию пользователя

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Начальный адрес	N	4	
2.	Размер	N	1	
3.	Данные	H	50	

Аргументы ответного сообщения: нет

Команда F7h: Работа с файлами

Аргументы сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Номер функции	N	1	
2.	Параметр1	S	50	
3.	Параметр2	N	4	

Аргументы ответного сообщения:

N	Описание	Тип	Размер	Примечание
1.	Текстовые данные	S	50	

Функция	Действие
0.	csc_CopyDoc=0,
1.	csc_Doc2FileByNumber
2.	csc_PublicKeyFileSave,
3.	csc_PublicKeyFileLoad,

4.	csc_SysBackUpSave,
5.	csc_SysBackUpRestore,
6.	csc_FileFind_First,
7.	csc_FileFind_Next,
8.	csc_SkinLoad,
9.	csc_SysBackUp_FiscalSave,
10.	csc_SysBackUp_FiscalLoad,
11.	csc_GoodsReport_ToDBF

Расширение	В сервисном	Действие
HEX	+	Обновление программного обеспечения
BTX	+	Загрузка Скина
BAC	+	Загрузить копию системы
KEY	+	Загрузить открытый ключ
FIS	+	Загрузить образ фискальной памяти
SIG		Сделать копию и проверить подпись

найти первый файл

Команда "PATH*.EXT"

Результат "<TYPE> NAME"

PATH-директория поиска

EXT- расширение файлов

TYPE – тип 0- файл 1 директория

NAME – имя файла/директории

Примечание: если вернуло имя файла нулевой длины, то в папке нет больше файлов.

Ссылки

- Получение списка файлов в директории
- Алгоритм Проверки подписанного документа

5 Приложение А: Команды их разрешенные состояния

5.1 Состояния регистратора и пароли выполнения

Таблица Разрешенных состояний регистратора *

1	Документ закрыт
2	Проверка наличия индикатора
3	Игнорировать ошибку ФП
4	Игнорировать запрет записи в ФП
5	Игнорировать аварийный режим
6	Только в фискальном режиме
7	При закрытой смене
8	В сервисном режиме
9	Произвольный текстовый документ открыт
A	Обновляется чек
B	Команда блокируется в автономном режиме

*Под «Разрешенным состоянием регистратора» принимаем список проверок, которые регистратор проводит перед выполнением команды.

Код и название команды	Пароль	Разрешенные состояния
0x60:Открытие произвольного текстового документа		--345-----B
0x61:Печать комментария: текстового		--345-----AB
0x63:Открытие фискального чека		-2-----B
0x64:Продажа запрограммированного товара		-2-----AB
0x65:Закрытие чека		--345-----AB
0x67:Оплата		-2-----AB
0x68:Скидка/наценка на товар процентная		-2-----AB
0x69:Скидка/наценка на товар абсолютная		-2-----AB
0x6B:Аннулирования		-2-----AB
0x6D:Напечатать Итог		-2-----AB
0x6E:Внесение/выдача сумм		-2-----AB
0x6F:Печать комментария: штрих кода (bitmap)		-----AB
0x71:Печать комментария: штрих кода		-----AB
0x70:Выбор отдела		-2-----AB
0x73:Скидка/наценка на подитог процентная		-2-----AB
0x74:Скидка/наценка на подитог абсолютная		-2-----AB
0x75:Скидка с налоговой группы процентная		-2-----AB
0x76:Скидка с налоговой группы абсолютная		-2-----AB
0x77:Внесение/ изъятие наличности		-2-----AB
0x20:Установка даты и времени	PROG	----5-----
0x21:Чтение даты и времени		----5-----
0x22:Программирование заголовка и окончания документа	PROG	1-----
0x23:Чтение заголовка и окончания документа		-----
0x24:Добавление товара		-----
0x25:Поиск индекса товара по коду		-----
0x26:Чтение параметров товара по индексу		-----
0x27:Программирование параметров регистратора	PROG	1-345-----
0x28:Получение параметров регистратора		--345-----
0x2B:Установить пароли режимов		1-----
0x2D:Установка параметров оплаты	PROG	-----7----
0x2E:Чтение параметров оплаты		-----
0x2F:Установка параметров оператора	PROG	1-----

Код и название команды	Пароль	Разрешенные состояния
0x30:Чтение параметров оператора		-----
0x2C:Удалить оператора	PROG	1-----
0x29:Подготовить логотип пользователя	PROG	-----7----
0x31:Запрограммировать логотип пользователя	PROG	-----7----
0x32:Добавить отдел	PROG	-----
0x33:Считать параметры отдела		-----
0x34:Добавить во временный буфер текстовую строку		-----
0x35:Установка Напоминания	SERV	-----
0x36:Чтение Напоминания		-----
0x37:Чтение параметров товара по Коду		-----
0x40:Фискализация	FISC	-----7----
0x41:Программирование заводского номера	PROG	-----7----
0x42:Чтение заводского номера		-----
0x43:Программирование фискального номера	FISC	-----7----
0x44:Чтение фискального номера		-----
0x45:Программирование налогового/идентификационного номера	FISC	-----7----
0x46:Чтение налогового/идентификационного номера		-----
0x47:Установка налоговых ставок	FISC	-----7----
0x48:Чтение налоговых ставок		-----
0x49:Установка позиции десятичной точки денежной единицы	FISC	1-----7----
0x4A:Чтение позиции десятичной точки денежной единицы		---4-----
0x4D:Активировать криптомодуль/Создать новый ключ	FISC	1-----7----
0x80:Версия ПО		--345-----
0x81:Вывод информации на дисплей		-2345-----В
0x82:Звук		--345-----
0x83:Открытие денежного ящика		--345-----
0x84:Печать Служебных отчетов		---45---9-В
0x85:Пропуск строк		1-345-----В
0x86:Отрезать чек		1-345-----В
0x88:Установить служебный счетчик	PROG	--345-----
0x89:Прочитать служебный счетчик	PROG	--345-----
0xA0:Информация о свободных ресурсах и статусе		---45-----
0xA1:Печать дневных отчетов	REPR	1-----В
0xA2:Печать периодического отчета по дате	FISC	---456--9-В
0xA3:Печать периодического отчета по номеру	FISC	---456--9-В
0xA4:Отчет по реализованным товарам	REPR	---4----9--
0xA5:Копия фискальных чеков по сквозным номерам	REPR	---4----9-В
0xA6:Печать дополнительных дневных отчетов	REPR	---4----9-В
0xE0:Суммы за день		-----
0xE1:Суммы по чеку		-----
0xE2:Счетчики дневные		-----
0xE7:TMPB:Установить источник данных во временном буфере		--345-----
0xE8:TMPB:Прочитать из временного буфера		--345-----
0xE9:TMPB:Записать во временный буфера		--345-----
0xF0:Стереть flash		--345--8---
0xF1:Считать flash	ADM	--345-----
0xF2:Записать flash		--345--8---
0xF3:Перезапуск устройства		--345-----
0xF4:Отладочн_е функции		--345--8---
0xF5:Прочитать информацию пользователя	ADM	--345-----
0xF6:Записать информацию пользователя	ADM	--345-----

Примечание:

Для команд относящихся к командам продажи проверка происходит в 2 этапа:

1. Разрешенные состояния регистратора
2. Состояния чека

5.2 Состояния чека и его изменение

Функция	Разрешенное состояние чека	Новое состояние	Аннулирование*
Открытие фискального чека: продажи	0-----	1	----
Открытие фискального чека: возврата	0-----	1	----
Открытие служебного чека: вноса изъятия	0-----	7	----
Открытие служебного чека: произвольного	0-----	5	----
Закрытие фискального чека	----4----	0	----
Закрытие служебного чека: вноса изъятия	-----7--	0	----
Закрытие служебного чека: произвольного	-----5----	0	----
Итог	-12---6---	3	----
Оплата	---3-----		----
Оплата: Завершающая	---3-----	4	----
Продажа товара	-12---6--9	2	0---
Товар: Скидка процентная	--2-----9		-1--
Товар: Скидка абсолютная	--2-----9		-1--
Подитог: Скидка процентная	--2---6--9	6	0-2-
Подитог: Скидка абсолютная	--2---6--9	6	0-2-
Налог: Скидка процентная	--2---6--9	6	0-2-
Налог: Скидка абсолютная	--2---6--9	6	0-2-
Печать комментария: текстового	-1234567-9		----
Печать комментария: штрих-кода	-1234567-9		----
Аннулирование чека	-1234-67-9	0	---3
внесение-изъятие денег	-----7--		----
Отмена: точка выполнения	-----9		---3
Отмена: начало	--2---6---	9	----
Выбор отдела	-12---6--9	2	0---
CloseShift	0-----	0	----
Описание товара	01234567-9		----
Описание единиц измерения	01234567-9		----
Описание отделов	01234567-9		----
Описание Касиров	01234567-9		----

* Аннулирование

Тип	Действие
-	Аннулированию не подлежит
0	Первый элемент аннулирования (операция аннулирования может начинаться только с данной операции, может быть только в начале)
1	Должен быть удален (при удалении «Тип 0» все связанные с ним элементы «Тип 1» должны быть удалены или цепочка удаления не считается полной, удаление не выполнится)
2	Запрет удаления предыдущих команд (Если после команд которые мы хотим удалить есть операции «Тип 2» удаление не выполнится. Необходимо в начале удалить элемент который «блокирует» удаляемую последовательность)
3	Команда выполняется всегда

** новое значение устанавливается только в Случаи успешного выполнения
установится состояние, которое было бы в чеке без аннулированных операций

Ссылки

- Состояние чека

6 Signed Document/Journal

6.1 The activation of crypto module

In module that use signed doc before setting factory number you must activate crypto environment.
The activation sequence is

7. Set Date time
8. Set Randomize data
9. Do activation

During activation device generate next data:

7. Private key
8. Public Key
9. Firmware sign

YOU CAN DO ONLY ONE ACTIVATION

Se also

6.2 The extirpation Private Key of crypto module

When Valid time of private key is expired module automatic destroy key.

Operation will make after Zero report.

After extirpation you still can make:

- Periodic fiscal report
- Check sign of stored document

6.3 Data format

There is 3 path of data in document

4. Header
5. Text of receipt
6. Sign of doc

Line end is 0x0A 0x0D

Header format

Each line is parameter

Line	Description
25.	Header Size
26.	the Type of document
27.	Direct receipt number
28.	Date time of receipt
29.	Number of shift
30.	Count of error report
31.	Factory number
32.	Fiscal number

33.	Identification number IN
34.	Identification number PN
35.	Count of header text (usually name address of store)
36.	Header line 1
...	
11+Count	Header line <Count>

The sing position

Offset of sign is File size – size of sign -2 (line end)

6.4 Алгоритм Проверки подписанного документа

1. Задать открытый ключ
 - **Ошибка! Источник ссылки не найден.**
- 2.Задать имя файла

- FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Пример 1:

Команда 0xA0 печать X,Z отчета

Для того чтоб она выполнялась необходимо:

1. Пароль соответствовал паролю отчетов
2. Документ закрыт
3. Принтер был готов к печати

Пример 2:

Команда 0x64 Продажа товара

Для того чтоб она выполнялась необходимо:

1. Пароль соответствовал паролю оператора
2. Документ открыт
3. Принтер был готов к печати
- + проверка по состоянию чека
4. чек должен находится в одном из состояний:
 - a. Отпечатан заголовок
 - b. Выполнена продажа
 - c. Напечатан итог / начаты оплаты
 - d. Скидка надбавка на сумму
 - e. Выполнено аннулирование
 - f. Начато аннулирование

Пример 3:

Команда A2h: Печать периодического отчета по дате

Для того чтоб она выполнялась необходимо:

1. Пароль соответствовал паролю отчетов
2. Принтер был готов к печати
3. Игнорирует запрет записи в ФП
4. Игнорирует ошибку часов
5. Принтер в фискальном режиме
6. Открыт произвольный текстовый документ

7 Signed Document/Journal

7.1 The activation of crypto module

In module that use signed doc before setting factory number you must activate crypto environment.

The activation sequence is

10. Set Date time
11. Set Randomize data
12. Do activation

During activation device generate next data:

10. Private key
11. Public Key
12. Firmware sign

YOU CAN DO ONLY ONE ACTIVATION

Se also

7.2 The extirpation Private Key of crypto module

When Valid time of private key is expired module automatic destroy key.

Operation will make after Zero report.

After extirpation you still can make:

- Periodic fiscal report
- Check sign of stored document

7.3 Data format

There is 3 path of data in document

7. Header
8. Text of receipt
9. Sign of doc

Line end is 0x0A 0x0D

Header format

Each line is parameter

Line	Description
37.	Header Size
38.	the Type of document
39.	Direct receipt number
40.	Date time of receipt
41.	Number of shift
42.	Count of error report
43.	Factory number
44.	Fiscal number
45.	Identification number IN
46.	Identification number PN
47.	Count of header text (usually name address of store)
48.	Header line 1
...	

11+Count	Header line <Count>
----------	---------------------

The sing position

Offset of sign is File size – size of sign -2 (line end)

7.4 Алгоритм Проверки подписанного документа

1. Задать открытый ключ
 - **Ошибка! Источник ссылки не найден.**
- 2.Задать имя файла

8 FAQ (Часто задаваемые вопросы)

8.1 Примеры внутричекового аннулирования

Ссылки:

- Состояния чека и его изменение

Пример:

Последовательность в чеке

- «Продажа товара»
- «Продажа товара»

Удалить используя алгоритм

- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»
- «Продажа товара»
- Выполнить внутричековое аннулирование

нельзя

Удалить можно по очереди, в независимости от порядка .

- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»
- Выполнить внутричековое аннулирование
- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»
- Выполнить внутричековое аннулирование

Пример:

Последовательность в чеке

- «Продажа товара»
- «Скидка/надбавка на товар»

При попытке удалить только «Продажа товара»

Удалить используя алгоритм

- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»
- Выполнить внутричековое аннулирование

- аппарат выдаст ошибку.

Правильно:

- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»
- Скидка/надбавка на товар»
- Выполнить внутричековое аннулирование

Последовательность в чеке

- «Продажа товара»
- Скидка надбавка на сумму/налог

При попытке удалить только «Продажа товара»

Удалить используя алгоритм

- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»
- Выполнить внутричековое аннулирование

- аппарат выдаст ошибку.

Правильно:

- Начать внутричековое аннулирование
- Скидка надбавка на сумму/налог
- Выполнить внутричековое аннулирование
- Начать внутричековое аннулирование
- «Продажа товара»

- Выполнить внутричековое аннулирование

8.2 Вычисление скидки надбавки на сумму

Процентная

Исходные данные:

1. Обороты по налогам
2. Процент скидки/надбавки

Для Повышения точности вычисления вводим отрицательную обратную связь. Данное введение позволяет избежать «переворота» налога(переход из + в – и наоборот). Максимальное «перерегулирование» для данного алгоритма -1 младший значащий разряд.

Алгоритм

1. Вычисляем абсолютную скидку надбавку

$$СКИДКА_1 = \sum \text{ОборотПоНалогу} \times \text{ПроцентСкидки}$$

2. Вычисляем сколько скидки приходится на каждую налоговую группу

$$\Delta_i = \text{ОборотПоНалогу}_i \times \frac{СКИДКА_1}{\sum_i^n \text{ОборотПоНалогу}}$$

На каждой последующей итерации $k=[2..n]$ производится корректировка

$$СКИДКА_{k+1} = СКИДКА_k - \Delta_k$$

Пример округлений нет:

Дано:

1. Оборот А=10.00
2. Оборот Б=5.00
3. Оборот В=1.00
4. Скидка -10%

Найти новое значение таблицы налогов

Шаг 1

Скидка1=(А+Б+В)*Процент

Скидка1=(10.00+5.00+1.00)*(-10%)= -1.60

Шаг 2.1

Дельта1= А*Скидка1/(А+Б+В)

Дельта1=10.00*(-1.60)/(10.00+5.00+1.00)= -1.00

Скидка2= Скидка1- Дельта1=-1.60-(-1.00)= -0.60

Шаг 2.2

Дельта2= Б*Скидка2/(Б+В)

Дельта2=5.00*(-0.60)/(5.00+1.00)= -0.50

Скидка3= Скидка2- Дельта2=-0.60-(-0.50)= -0.10

Шаг 2.3

Дельта3= В*Скидка3/(В)

Дельта3=1.00*(-0.10)/(1.00)= -0.10

Ответ

1. Оборот А+Дельта1=10.00+(-1.00)=9.00
2. Оборот Б+Дельта2=5.00+(-0.50)=4.50
3. Оборот В+Дельта3=1.00+(-0.10)=0.90

Пример с округлениями:

Дано:

1. Оборот А=0.05
2. Оборот Б=0.05
3. Оборот В=0.05

4. Оборот $\Gamma=0.05$

5. Скидка -10%

Шаг 1

Скидка1=(А+Б+В+Г)*Процент

Скидка1=(0.05+0.05+0.05+0.05)*(-10%)= -0.02

Шаг 2.1

Дельта1= А*Скидка1/(А+Б+В+Г)

Дельта1=0.05*(-0.02)/(0.05+0.05+0.05+0.05)= -0.005 ~-0.01

Скидка2= Скидка1- Дельта1=-0.02-(-0.01)= -0.01

Шаг 2.2

Дельта2= Б*Скидка2/(Б+В+Г)

Дельта2=0.05*(-0.01)/(0.05+0.05+0.05)= -0.0033 ~-0.0

Скидка3= Скидка2- Дельта2=-0.01-(0.0)= -0.01

Шаг 2.3

Дельта3= В*Скидка3/(В+Г)

Дельта3=0.05*(-0.01)/(0.05+0.05)= -0.005 ~-0.01

Скидка4= Скидка3- Дельта3=-0.01-(0.01)= 0.00

Шаг 2.4

Дельта4= Г*Скидка4/(Г)

Дельта4=0.05*(0.0)/(0.05)= 0.0

Ответ

1. Оборот А+Дельта1=0.05+(-0.01)=0.04
2. Оборот Б+Дельта2=0.05+(0.0) =0.05
3. Оборот В+Дельта3=0.05+(-0.01)=0.04
4. Оборот Г+Дельта4=0.05+(0.0) =0.05

Примечание «~» операция округления

Абсолютная

Исходные данные:

1. Обороты по налогам
2. Абсолютное значение скидки/надбавки

Алгоритм вычисления аналогичен процентной скидке, СКИДКА1= заданной абсолютной скидке.

8.3 Примеры задания налоговых ставок

Торговые

Номер ставки	Тип налоговой ставки	Значение налога	Наименование	Связанная группа
Налог А =20.00% Налог Б =10.00% Налог В = необлагаемый Налоги вложенные				
0	1	20.00	Под А	-1
1	1	10.00	Под Б	-1
2	3	0.00	Под В	-1
3	0	0.00		-1
4	0	0.00		-1
Налог А =20.00% (вложенный) Налог Б =10.00% (вложенный) Налог В =15.00% (наложенный) Налог Г = необлагаемый Налоги смешанные				
0	1	20.00	Под А	-1
1	1	10.00	Под Б	-1
2	2	15.00	Под В	-1
3	3	0.00	Под Г	-1
4	0	0.00		-1
Налог А =20.00% (вложенный) Отчисление Б = 5.00 % (вложенное) + налог по А Налог В = необлагаемый Налоги вложенный с отчислениями				
0	1	20.00	Под А	-1
1	4	5.00	Пенсионный	0
2	3	0.00	Под В	-1
3	0	0.00		-1
4	0	0.00		-1
Налог А =20.00% (вложенный) Отчисление Б = 5.00 % (вложенное) + налог по А Налог В =10.00% (вложенный) + Отчисление Б Налоги вложенный с отчислениями				
0	1	20.00	Под А	-1
1	4	5.00	Пенсионный	0
2	1	10.00	Под В	1
3	0	0.00		-1
4	0	0.00		-1
Налог А =20.00% (вложенный) Налог Б =10.00% (наложенный) Отчисление В = 5.00 % (вложенное) + налог по А Отчисление Г = 5.00 % (наложенное) + налог по Б				
0	1	20.00	Под А	-1
1	2	10.00	Пенсионный	-1
2	4	5.00	Под Б	0
3	5	5.00	Местный	1
4	0	0.00		-1

Игровая

Номер ставки	Тип налоговой ставки	Значение налога	Наименование	Связанная группа
Продажа фишек Налог А Продажа жетонов Налог Б Продажа кредитов Налог В Налог на выигрыш с фишек Налог Г 30% Налог на выигрыш с жетонов кредитов Налог Д 30%				
0	7	0.00	Фишка	3
1	7	0.00	Жетон	3
2	6	0.00	Кредит	4
3	8	30.00	Выигрыш	-1
4	8	30.00	Выигрыш	-1

8.4 Алгоритмы вычисления налогов

Вложенный налог

Дано:

1. Оборот по налоговой группе Value
2. Значение налога TaxRate

Все вычисления производятся с целочисленными числами.

Значение налога 100.00% представлено в виде 10000

```
Result1= Value* TaxRate;  
Result2= Result1*2;  
Result3= Result2 DIV (10000+ TaxRate);  
TAX= (Result3+1) DIV 2;
```

“DIV” – операция целочисленного деления

Примечание: при вычислении отрицательного налога для вычислений используется абсолютное значение налога.

Наложенный налог

Дано:

1. Оборот по налоговой группе Value
2. Значение налога TaxRate

```
Result1= Value* TaxRate;  
Result2= Result1*2;  
Result3= (Result2) DIV 10000;  
TAX= (Result3+1) DIV 2;
```

Примечание: Значение наложенного налога вычисляется по каждом чеке в отдельности и за смену суммируется.

Два вложенных налога

Дана цена товара включены Налог1 и Налог2.

В памяти аппарата хранится суммарный оборот.

И только по запросу мы этот суммарный оборот разбиваем на 2 оборота налогам.

Алгоритм вычисления:

1. Вычислили оборот по налогу


$$\text{Оборот}_{H1} = \text{Цена} \frac{100 + \text{Процент}_{H1}}{100 + \text{Процент}_{H2} + \text{Процент}_{H1}}$$

2. Вычисляем сумму налога

$$\text{Сума}_{H1} = \text{Оборот}_{H1} \frac{\text{Процент}_{H1}}{100 + \text{Процент}_{H1}}$$

3. Вычислили оборот по отчислению

$$\text{Оборот}_{H2} = \text{Цена} - \text{Сума}_{H1}$$



Два вложенных налога (налого1 включает налог2)


Аналогичен предыдущему, кроме

1. Вычислили оборот по налогу

$$\text{Оборот}_{H1} = \text{Цена}$$

Два наложенных налога


При закрытии чека производится разбиение оборота по налоговым группам.
Далее вычисления проводятся аналогично наложенному налогу.



В итоговых суммах оборот по отчислению оборот по отчислению к итоговой сумме не прибавляется.
Значения отчислений прибавляются


Два наложенных налога (налог1 наложен на налог2)

При закрытии чека производится разбиение оборота по налоговым группам.
Далее вычисления проводятся аналогично наложенному налогу.



В итоговых суммах оборот по отчислению оборот по отчислению к итоговой сумме не прибавляется.
Значения отчислений прибавляются

8.5 Получение списка файлов в директории



8.6 File extension

HEX program file
 BTX Action_SkinLoad
 BAC Action_BackUpLoad},
 KEY Action_PublicKeyLoad},
 FIS Action_FiscalLoad},
 SIG Action_TestSDoc

8.7 Установка логотипа пользователя

For example if image is 192 x 3 you can represent image as

Line	Number	bit in image
1	0	0.. 191
2	1	0.. 191
3	2	0.. 191

For example if image is 240 x 3 you can represent image as

Line	Number	bit in image	Number	bit in image
1	0	0.. 191	1	(192..239 (240..384 pad))<<192
2	2	0.. 191	3	(192..239 (240..384 pad))<<192
3	4	0.. 191	5	(192..239 (240..384 pad))<<192

8.8 О «выталкивании» нижней части чека

Обрезчик бумаги находится примерно на 20* мм выше от печатающей головки. То есть, чтобы не оторвать последние строки чека, после печати последней его строки необходимо промотать 20* мм бумаги. Что приводит к нерациональному расходу бумаги – каждый чек увеличится на 20* мм (перед клише печатается пустое поле, для «выталкивания» чека под линию обреза) .

Для экономии расходных материалов и повышения скорости печати чеков вместо промотки бумаги, сразу за последней строкой чека, печатает часть клише следующего чека, которое «вытолкнет» текущий чек под линию обреза. При этом для следующего чека уже будет готово клише, что уменьшит время необходимое для печати следующего чека.

«Тонкая настройка заголовка чека (Версия ПО 3.00+)»

Заголовок чека состоит из областей:

1. Область необходимая для продвижения чека до обрезчика (позиция где обрезчик обрезает бумагу)
2. Область необходимая для продвижения отрезанной ленты под линию обрыва
3. Продолжение заголовка (распечатывается при открытии чека)

При использовании печати логотипа пользователя клише чека формируется следующим образом:

1. Выравнивание по логотипу если не входит в первую область – помещается в следующую
2. Выравнивание по низу 2й области за счет добавления пустых строк перед логотипом

Для минимальный расход бумаги будет в следующих случаях:

1. логотип не более размера первой области и текст клише полностью заполняет вторую область
2. Логотип с клише по размерам не более второй области

*Зависит от модели принтера

8.9 Проблемы со связью

Регистратор на некоторые команды не реагирует (не отрабатывает и не возвращает ответ), однако другие отрабатывает корректно.

Данная ситуация может быть связана с некорректным пакетом. Если в пакете попались недопустимые символы (как пример в поле данных символ с кодом ниже 20h) то такой пакет просто игнорируется аппаратом, и ошибка не возвращается.

8.10 Порядок округления сумм

В соответствии с «протокольным решением Государственной комиссии по вопросам внедрения электронных систем и средств контроля и управления товарным и денежным обращением от 15.06.99 г. N 8» -

«

2.4. При округлении сумм налога на добавленную стоимость должны использоваться правила округления чисел с точностью до 1 копейки (например, суммы до 0,499 копейки округляются до 0 копеек, а суммы от 0,500 до 0,999 копейки округляются до 1 копейки).

»

Примечание: округление отрицательных чисел происходит следующим образом:

1. Берется абсолютная величина числа
2. Производится округление результата (положительного числа)
3. Результат умножается на “-1”

9 Список измененных команд

№	Команда		Примечание
1.	35h: Установка Напоминания	+	
2.	36h: Чтение Напоминания	+	
3.	34h: Добавить во временный буфер текстовую строку	+	
4.	4Dh: Создать новый ключ	+	
5.	4Eh: Прочитать открытый ключ	+	
6.	63h: Открытие фискального чека	~	
7.	6Eh: Внесение/выдача сумм	*	
8.	77h: Внесение/ изъятие наличности	+	
9.	25h: Поиск индекса товара по коду	*	
10.	26h: Чтение параметров товара по индексу	*	
11.	37h: Чтение параметров товара по Коду	+	
12.	6Fh: Печать штрих кода (bitmap)	*	См. 71h: Печать штрих кода
13.	71h: Печать штрих кода	+	
14.	Команда 32h: Программирование отдела	-	
15.	Команда 33h: Чтение параметров отдела	-	
16.	Команда 87h: Импульс на дополнительном выходе		Только T260
17.	Команда E2h: Счетчики дневные	~	индекс 6
18.	Команда 2Bh: Пароли режимов	~	в 3.00 и выше
19.	Команда E6h: Удаление истории продаж	-	в 3.00 и выше
20.	Команды 27h, 28h: Добавлена вторая ширина ленты	~	в 3.01 и выше

+	Новая
-	Удаленна
*	Будет удалена. Не рекомендованная к использованию. Не будет поддерживаться в новых версиях!!!
~	Изменилась

10 Версии ПО и поддержка команд

!!!начиная с версий 3.00 контроль размеров входящих числовых параметров ведется по том, может ли число хранится в выделенном буфере, в предыдущих версиях был 2х уровневой контроль (длина строки на входе + размер на выходе)

Код и название команды	FP-T260/FP-3141T v2.01	FP-T260 v2.02	FP-4610T v2.02	FP-T230/FP-T1 v3.00	CMP-10 v3.00
Максимальный код товара 99 999 999 999 999		+	+	+	+
Оператор с номером "-1" не печатается и в отчеты не попадает		+	+	+	+
Номер оператора «-1»..«9999»		+	+	+	+
0x71:Печать штрих кода			+	+	+
0x77:Внесение/ изъятие наличности				+	+
0x34:Добавить во временный буфер текстовую строку				+	+
0x35:Установка Напоминания				+	+
0x36:Чтение Напоминания				+	+
0x49:Установка позиции десятичной точки денежной единицы		+	+	+	+
0x4A:Чтение позиции десятичной точки денежной единицы		+	+	+	+
0x4D:Создать новый ключ				+	
0x4E:Прочитать открытый ключ				+	
0x88:Установить служебный счетчик		+	+	+	+
0x89:Прочитать служебный счетчик			+	+	+
0xF7:Работа с файлами				+	
0xF8:Установить открытый ключ для проверки подписи				+	
0xA6:Печать дополнительных дневных отчетов		+	+	+	+
Необходимость снятия электронной контрольной лентой					+
Два налога с товара		+	+	+	
0x62h: Select paper for print		+	+		
Изменение параметра товара, если товар был запрограммирован но еще не продавался				+	+
Работа интерфейса связи с ПК в автономном режиме				+	+
Получение номера последнего чека в копии	-				

FP-T260 v2.01MD:

- сгенерирована на основе FP-T260 v2.02.
- Отсутствуют чеки возврата

11 Результат выполнения команд

Код	Интерпретация
0x0000	Без ошибок
0x0001	Неопределенная ошибка оборудования
0x0101	Ошибка принтера
0x0201	Ошибка RAM
0x0301	Ошибка Контрольная сумма памяти программ
0x0401	Ошибка flash памяти
0x0501	Ошибка Дисплея
0x0601	Ошибка часов, необходимо скорректировать время
0x0701	Ошибка возникла вследствие понижения питания
0x0801	SIM: отказ оборудования
0x0901	MMC: отказ оборудования
0x0002	Нет такой команды с таким кодом
0x0102	Данная функция не поддерживается
0x0202	В сообщении нет данных
0x0302	Переполнение буфера приемника/передатчика
0x0003	Формат поля 0xNN03 неверен, где NN -Порядковый номер неверного поля
0x0004	Значение поля 0xNN04 неверен, где NN -Порядковый номер неверного поля
0x0104	
0x0204	
0x0304	
0x0404	
0x0504	
0x0604	
0x0704	
0x0005	Нет свободного места для записи в ФП
0x0105	Ошибка записи в ФП
0x0205	Заводской номер не установлен
0x0305	Дата последней записи меньше чем та, что пытаемся установить
0x0405	Нельзя выходить за пределы суток
0x0505	Ошибка фискальной памяти
0x0605	Фискальная память исчерпана
0x0705	Данная команда выполняется только в фискальном режиме
0x0805	дата и время не были установлены с момента последнего аварийного обнуления ОЗУ
0x0905	С начала смены прошло более 24х часов
0x0A05	Необходимо скорректировать время
0x0B05	Ошибка в формате таблицы
0x0C05	Ошибка в формате даты

Код	Интерпретация
0x0D05	Ошибка в формате времени
0x0E05	Время что пытаемся установить меньше текущего
0x0006	Неверный пароль доступа
0x0007	Неверный режим аппарата (перемычка)
0x0107	В данном состоянии смены невыполнима
0x0207	Необходимо выгрузить контрольную ленту (бумажную/подписанную)
0x0307	Аппарат находится в автономном режиме
0x0407	Смена закрыта но необнута
0x0008	Переполнение математики
0x0009	Не очищено
0x0109	Чтение/запись по неинициализированному указателю
0x0209	Адрес/параметр за пределами зоны
0x0309	Выделен недостаточный буфер
0x0409	Ошибка данных
0x000A	Недостаточно свободного места для выполнения команды
0x010A	Длина записи больше максимума (>255)
0x020A	Артикул/Касир/.. с данным кодом не найден
0x030A	Индекс за пределами базы
0x040A	Артикул с данным кодом существует
0x050A	Налог запрещен
0x000B	Неверное состояние документа
0x010B	Недостаточно свободного места для выполнения команды
0x020B	Неизвестный тип записи продажи
0x030B	Аннуляция: не может начинаться с данной операции
0x040B	Аннуляция: данная операция в чеке не найдена
0x050B	Аннуляция: последовательность неполная
0x060B	Аннулировать нечего
0x070B	Копия заданных чеков недоступна
0x080B	Недостаточно наличности для выполнения операции
0x090B	Данный вид оплаты в этом чеке запрещен
0x0A0B	Данный сдачи с данного вида оплаты запрещена
0x0B0B	Значение скидки вышло за пределы
0x0C0B	Переполнение итога по чеку
0x0D0B	Переполнение по оплатам
0x0E0B	Вышли за пределы буфера
0x0F0B	Продажа: ошибка в количестве
0x100B	Продажа: ошибка в цене
0x110B	Аннуляция: удаляемая последовательность заблокирована
0x00C0	TMPBuff: Не соответствует заголовок

Код	Интерпретация
0x01C0	TMPBuff: данные не совпали с ранее сохраненными
0x02C0	TMPBuff: за пределами буфера
0x00D0	SIM: неправильный порядок вычисления хэша
0x01D0	SIM: подпись не совпадает
0x02D0	SIM: текущий открытый ключ не соответствует сохраненному в ФП
0x03D0	SIM: Ошибка закрытого ключа
0x00D1	MMC: карточку необходимо форматировать
0x01D1	MMC: Недостаточно свободного места для выполнения команды
0x02D1	MMC: Ошибка создания файла, файл с таким именем уже существует
0x03D1	MMC: Ошибка чтения файла, запрошенный размер на чтение больше фактического размера файла
0x04D1	MMC: Попытка произвести операции с открытым файлом
0x05D1	MMC: ошибка открытия файла - не найден файл или директорию
0x06D1	MMC: AccessMode
0x07D1	MMC: rErrSD_PathLength
0x00F0	ФСтрока: Параметры
0x01F0	ФСтрока: Тип данных
0x02F0	ФСтрока: Выбор шрифта
0x03F0	ФСтрока: Выравнивание
0x04F0	ФСтрока: Позиции в строке
0x05F0	DBF: Формат файла неверен
0x06F0	DBF: Количество полей больше максимального
0x07F0	DBF: Обращение к несуществующей записи
0x08F0	DBF: Недопустимый тип поля
0x09F0	DBF: Неверное значение в поле
0x0AF0	DBF: Значение для поиска не задано
0x0BF0	DBF: do not open
0x00F1	Строка ввода: Величина за пределами
0x01F1	Строка ввода: Нельзя изменять
0x02F1	В_дм_нено користувачем

14 Перечень изменений

1. 22.03.2011. Добавлены команды записи и чтения параметров чека выдачи 37h и 38h для версии 2.03.
2. 24.03.2011. Коды команд 37h и 38h заменены на 38h и 39h соответственно. Упорядочено по кодам описание команд.
3. 30.03.2011. Добавлена команда установки параметров комментария в фискальном чеке 3Ah.