



NQuire 300
микро киоск
под управлением
Android

ОСОБЕННОСТИ

Комфортное сканирование штрих-кодов.

Модуль сканирования Newland с возможностью считывания одно- и двухмерных штрих-кодов во всех направлениях позволит легко сканировать печатные и цифровые штрих-коды как обученным сотрудникам, так и неопытным клиентам.

Корпоративная ОС Android.

NQuire 300 под управлением Android – это бесконечные возможности для развития вашей компании, а также интуитивно понятный интерфейс для ваших клиентов. Даже неопытные пользователи смогут быстро и легко осуществлять поиск информации о продуктах, сканировать билеты, проверять цены и производить покупки.

Приложение для управления мобильными устройствами.

Отслеживайте устройства с помощью программного обеспечения для управления мобильными устройствами от Newland.

Варианты применения

Самообслуживание • Контроль доступа • Проверка цен • Контроль времени посещения • Регистрация в аэропорту.

Непревзойденная универсальность.

NQuire 300 включает множество функций, которые позволяют легко адаптировать его под запросы вашей компании. Устройство имеет встроенный высокочастотный RFID-считыватель, а передача данных может осуществляться через Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. Внешние порты USB и GPIO обеспечивают возможность подключения внешнего устройства, например, ручного сканера.

Неограниченные возможности установки.

Имея компактные размеры 140 (В) x 139,5 (Ш) x 61 (Д) мм и крепление по стандарту VESA 75, NQuire 300 может быть легко установлен на любой полке, стойке.



NQuire 300 с VESA 75.

NQuire 300

микро киоск под управлением Android

		NQuire 301	NQuire 304
Производительность	Процессор	1,4 ГГц 32-разрядный процессор ARM A9	
Операционная Система		Android 4.4.2	
Память		RAM: 1 ГБ DDR3 Flash: 4 ГБ Поддержка Micro SD до 32 ГБ	
Дисплей		4.3 " 480 * 272 TFT ЖК-дисплей с 5-точечной емкостной сенсорной панелью	
Динамик		88 дБ (850 Гц ~ 20 кГц) двухканальный стереозвук	
Сеть	Ethernet	10/100 Мбит Ethernet	
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n	
BT		Bluetooth 4.0 LE	
RFID		ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa	
Порты USB		2 USB2.0 хост-порты (Один поддерживает Host, другой поддерживает Host & Slave)	
GPIO		Программируемый GPIO (2 входа - 2 выхода)	
Распознаваемые штрих-коды	1D	2D	
	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey	2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code. 1D: EAN-13, EAN-8, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 32, Code 11, MSI-Plessey, Plessey	
Разрешение	≥4 мил	Plessey.	≥3 мил
Глубина поля	Code 39 (5 мил): 60 мм-145 мм EAN-13 (13 мил): 50 мм-290 мм Code 128 (10 мил): 34 мм-260 мм	Code 39 (5 мил): 34 мм-125 мм EAN-13 (13 мил): 55 мм-210 мм Code 128 (10 мил): 51 мм-160 мм PDF417 (6.7 мил): 43 мм-100 мм Data Matrix (10 мил): 44 мм-92 мм QR Code (15 мил): 35 мм-130 мм	
Механические/электрические свойства	Потребляемая мощность Адаптер питания Ро-Е Размеры Вес	6Вт DC9-25V, 2000 мА Power-over-Ethernet IEEE 802.3 af 140 (В) x 139.5 (Ш) x 61 (Д) мм 403 г	
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур Диапазон температур хранения Влажность	0°C до 50°C (от 32°F до 122°F) -20°C до 55°C (от -4°F до 131°F) От 5% до 95% (без конденсации)	
Аксессуары	Крепление VESA 75 Адаптер питания	NQuire 300 соответствует стандарту VESA 75, для простого монтирования на полках и стенах. Выход: DC12 В, 2A; Вход AC100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц	
Сертификации		FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия: V1.1

Newland EMEA
главный офис
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Нем. язычные страны
+49 (6) 182 82916-16
info@newland-id.de

Страны Бенилюкс
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Италия
+39 (0) 342 0562227
italy@newland-id.com

Великобритания
+44 (0) 1442 212020
sales@newland-id.co.uk

Турция
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com

Южная Африка
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010
Cape Town: +27 (0) 21 9140819
info@newland-id.co.za

Франция
+33 (0) 345 8804096
france@newland-id.com

Испания и Португалия
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Север и Балтика
+46 (0) 70 88 47 767
nordic@newland-id.com
info@newland-id.co.za

Россия
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Средний Восток
+39 (0) 345 8804096
middleeast@newland-id.com

Иран
+90 (0) 544 538 40 49
iran@newland-id.com